

Produktblatt

RF 868MHZ Store Kit FERMAX 5249

Marke: FERMAX

Artikelnummer: FERMAX 5249



RF 868MHZ STORE KIT. Dieses Hochfrequenz-Kit ermöglicht das Öffnen der Ferntür über eine HF-Steuerung. An der Tür wird ein Empfänger benötigt, der sich sowohl drinnen (ideal für Geschäfte und Garagen) als auch draußen befinden kann. Die Fernbedienung verfügt über einen exklusiven Code pro Benutzer, der maximale Sicherheit bietet und über das 868-MHz-Frequenzband eine Entfernung von bis zu 100 Metern erreicht. Und dank des fortschrittlichen APS-Übertragungssystems (Approaching System) kann die Fernbedienung auch außerhalb der Reichweite des Empfängers aktiviert werden. Das Signal wird 15 Sekunden lang wiederholt übertragen, während sich der Benutzer der Tür nähert und bis sie geöffnet wird. Die Steuerung enthält zwei Tasten, mit denen zusätzlich zum Öffnen der Tür eine zweite Funktion aktiviert werden kann, z. B. das Aktivieren oder Deaktivieren eines Lichts oder der Klimaanlage und das Öffnen einer zweiten Tür.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

BESCHREIBUNG

Mit diesem Hochfrequenz-Kit kann die Tür über eine HF-Steuerung aus der Ferne geöffnet werden. An der Tür ist ein Empfänger erforderlich, der sich sowohl innen (ideal für Geschäfte und Garagen) als auch außen befinden kann.

Die Steuerung verfügt über einen exklusiven Code pro Benutzer, der maximale Sicherheit bietet und eine Entfernung von bis zu 100 Meter durch das 868Mhz Frequenzband. Und dank des fortschrittlichen APS-Übertragungssystems (Approaching System) kann die Fernbedienung auch außerhalb der Reichweite des Empfängers aktiviert werden. Das Signal wird 15 Sekunden lang wiederholt übertragen, während sich der Benutzer der Tür nähert und bis zu dem Moment, in dem sie geöffnet wird.

Die Steuerung enthält zwei Tasten, mit denen zusätzlich zum Öffnen der Tür eine Sekunde aktiviert werden kann Funktionen wie Aktivieren oder Deaktivieren eines Lichts oder einer Klimaanlage, Öffnen

einer zweiten Tür ...

Das Kit enthält die RF-Empfängerreferenz. 5250 bis 500 Codes, Netzteil Ref. 4802 und 3 KeySingle Mini-Fernbedienungen Ref. 5259.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- BASIC-2B
- Frequenz: 868,35 MHz
- Codierung: Code zur Änderung der hohen Sicherheit
- Speicher: 500 Codes
- Anzahl der Relais: 2 Relais (Relais 1 (monostabil) und Relais 2 (monostabil/bistabil))
- Stromversorgung: 12/24Vac/DC ± 10%
- Relais Kontakte: 1A
- Standby/Betriebsverbrauch: 60mA/90mA
- Betriebstemperatur: -20°C bis + 85°C
- Dichtheit: IP54 (mit IP65-Kabelverschraubung)
- Abmessungen: 63x74x25mm
- Kartonabmessungen: 82 x 190 x 40 mm

- Gewicht:** 0,900246 kg
- Maße des verpackten Produkts:** 7,5 x 23 x 17,8 cm
- EAN 13:** 8424299052496

Eigenschaften

EAN	8424299052496
Hersteller	FERMAX
Referenz	FERMAX 5249

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser [Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 21. Oktober 2026