Produktblatt



PLACA TACTIL KIN MEET

Marke: FERMAX

Artikelnummer: FERMAX 1445

CARACTERÍSTICAS Perfil de aluminio Cristal templado de alta Resistencia en la pantalla táctil Comunicación manos libres total Cámara color de alta definición Pantalla TFT de 10,1” Reconocimiento facial (hasta 6.000 usuarios). Etiquetas de identificación durante la comunicación con otros dispositivos. Brillo de pantalla ajustable Apertura de puerta mediante Código de Invitados. Estructura Modular de Android Control de acceso integrado para 100.000 tarjetas. Preparado para integración con control de ascensores por RS485 Disponible en 12 idiomas. Salvapantallas y pantalla de ayuda personalizables. Reset y puesta a valores de fábrica remotos. Compatible SIP VoIP. FUNCIONES LLAMADA A VIVIENDA Las visitas pueden llamar a la vivienda deseada tanto desde una Entrada General como desde una Entrada de Bloque. Es posible utilizar números (0-9) y letras (A-H) Entrada General: Las visitas deberán marcar 1 a 3 dígitos, correspondientes al número de bloque, seguido de 4 dígitos correspondientes al número de vivienda. Si por ejemplo la vivienda a llamar es la 260A del bloque 3, deberá marcarse 3260A. En el caso en que el sistema de identificación de viviendas fuese solo numérico, para llamar a la vivienda 2601 del bloque 3, se marcaría 32601 Entrada de Bloque: Las visitas deberán introducir únicamente 1 a 4 dígitos correspondientes al número de vivienda.Si por ejemplo la vivienda a llamar es la 21 deberán marcar únicamente 21. AGENDA Las visitas también podrán realizar llamada mediante la búsqueda del nombre del vecino en el directorio electrónico. 3 modos: texto, pulsadores e imágenes. Modo texto: capacidad de 10.000 usuarios (nombre y número de vivienda). Modo pulsadores: Hasta 9899 usuarios, orden según número de apartamento. Modo imágenes: Hasta 40 imágenes. Gestión de la agenda vía webserver. Lista blanca (para ocultación de nombres). LLAMADA A CONSERJERIA Si alguna visita o vecino necesita asistencia del conserje, puede realizar llamada directa desde placa (general o de bloque) a cualquiera de las 2 conserjerías que tenga asignadas.No obstante, es también posible llamar a cualquier otra conserjería marcando su código numérico (9901…9998) desde el

teclado. RELES ADICIONALES Es posible instalar hasta 4 relés adiciones (se requiere un módulo Ref. 1491). También es posible añadir un relé adicional para conectar el abrepuertas de forma segura. Se requiere un módulo Ref. 1490. Los vecinos podrán abrir puertas adicionales (garajes, pasillos, etc.) cuando reciban alguna llamada desde alguna de las entradas a su bloque. También es posible asociarlos a cámaras IP CCTV. ACCESO MEDIANTE CODIGO PIN Es posible definir hasta 8 códigos de acceso (pin), para que los usuarios puedan abrir la puerta. Estos códigos pueden ser de 4 a 6 dígitos y son gestionados mediante el web Server de la propia placa. ACCESO MEDIANTE RECONOCIMIENTO FACIAL Los vecinos autorizados pueden ser identificados con solo colocarse delante de la placa y pulsar el icono de reconocimiento facial. La puerta se abrirá automáticamente. Para dar las altas se requiere el uso del software de gestión MEET. ACCESO MEDIANTE LECTOR DE PROXIMIDAD La placa incluye un lector de tarjetas Mifare, y puede controlar hasta 100.000 tarjetas. La gestión de las tarjetas se realiza mediante el software de gestión MEET. También es posible conectar a la placa lectores o controladores de terceros, que utilicen el protocolo Wiegand 26 CAMARAS IP Es posible configurar hasta 4 cámaras IP para que puedan ser utilizadas como cámara auxiliar de cualquier monitor de un mismo bloque. Estas cámaras servirían para visualizar un ángulo de visión diferente (cámara aérea) o hacer un seguimiento de las visitas, a través de pasillos o áreas comunes de la urbanización. STREAMING DE VIDEO Es posible la transmisión constante de la cámara de la placa mediante protocolo RTSP, para poder ser utilizado por dispositivos de terceros (videograbadores y/o cámaras CCTV de seguridad). No es posible enviar video RTSP y hacer reconocimiento facial simultáneamente. ANTISABOTAJE La placa está protegida frente a actos vandálicos (intentos de desmontaje). En el caso en que la placa sea separada de su ubicación enviaría una alarma a las conserjerías asociadas y al software de gestión MEET.

Produkt im Shop ansehen

Beschreibung

Sistema: CPU: Quad-core Cortex™-A7 1.5GHz GPU: Mali400MP2 FLASH: 8GB eMMC Flash SDRAM: 1GB DDR3L Pantalla: TFT color de 10,1” Resolución 1024 x 600 pixel Angulo de visión: 130º H, 140º V Contraste: 800/1 Brillo: 300cd/m2 Audio: Codec G.711/G 729 Cámara: 1/3” CMOS Color 120º diagonal Lens, Horizontal 105º, Vertical 55º 1280 x 720 pixel Iluminación mínima: 0.5 LUX. Activación automática de leds AWB Consumo eléctrico: En reposo: 250 mA En funcionamiento: 1000 mA En reposo y con calefactor activo: 750 mA(*) En funcionamiento y con calefactor activo: 1500 mA (*) Lector MIFARE Classic integrado: Requiere tarjetas de 4 bytes (ver ref. 52740/52750) Voltaje: 12 Vcc (recomendado para sitios con temperatura inferior a -20ºC). PoE (*) Conectividad: Conector Ethernet RJ-45 Puerto de conexión RS-485 para módulo de relés y control ascensores. Conexión Wiegand-26 para lector de

control de acceso exterior. Configuración y gestión remota mediante web Server. Caracteristicas ambientales: Temperatura: -25º C + 70ºC Humedad: 10 – 90% (sin condensación) IP 54 * El calefactor se activa automáticamente a una temperatura de -20ºC (aproximadamente)

Eigenschaften

Hoch	14
Breite	46,5
EAN	8424299014456
Tiefe	25,5
Referenz	FERMAX 1445

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 19. November 2026