Ficha del producto



Kit de entrada analógica STB 0-20 mA, 2 canales, 12 bits, IP20, 24 V DC

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO STBACI1230K

Kit de entrada analógica estándar Modicon STB, compuesto por módulo STBACI1230 y conectores. Ofrece 2 entradas de corriente 0-20 mA con resolución de 12 bits. Diseñado para entornos exigentes, cumple con diversas certificaciones y estándares de protección.

Ver producto en web

Descripción

El kit STB, Std, 02 EA 12bits, 0-20mA Kit_STBXTS es una solución de entrada analógica estándar de la gama Modicon STB, diseñada para aplicaciones industriales que requieren un control preciso y confiable. Este kit incluye el módulo STBACI1230, la base STBXBA1000 y conectores de abrazadera de resorte y tipo tornillo, facilitando una instalación versátil y eficiente. Con dos entradas analógicas que operan en un rango de corriente de 0 a 20 mA y una resolución de 12 bits, este kit garantiza una medición precisa y rápida, con un tiempo de respuesta de solo 5 ms.

El STB, Std, 02 EA 12bits, 0-20mA Kit_STBXTS está diseñado para ofrecer un rendimiento robusto en entornos exigentes, con características como protección contra cortocircuitos y un aislamiento de 1500 V entre canales y bus lógico. Su diseño permite un funcionamiento en un amplio rango de temperaturas, desde -25 °C hasta 70 °C, y soporta condiciones de alta humedad y vibraciones.

- Tipo de entrada analógica: Corriente 0...20 mA
- Número de entradas analógicas: 2
- Resolución de entrada analógica: 12 bits
- Tiempo de respuesta: 5 ms
- Protección contra cortocircuitos
- Rango de temperatura de funcionamiento: -25...70 °C
- Grado de protección: IP20
- Consumo de corriente: 30 mA en 5 V DC
- Certificaciones: C-Tick, UL, CSA, ATEX Cat 3G
- Peso del producto: 0,116 kg

Características

Sensibilidad (mA)	20
EAN	3595863948394
Referencia	SCHNEIDER STBACI1230K
Voltaje nominal (V)	24

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 28 de noviembre de 2026