

Ficha del producto

Relé de control RCU ACTI 9 8A 250V AC, rango de entrada 50-500V AC/DC, montaje DIN

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9E21182



El RCU Rele Control Tensión Acti 9 iRLI es un relé de control de voltaje con una corriente nominal de 8 A y un rango de entrada analógica de 50 a 500 V AC. Montaje en carril DIN, grado de protección IP20.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El RCU RELE CONTROL TENSION, modelo Acti 9 iRLI, es un relé de control de voltaje diseñado para ofrecer una solución eficiente y confiable en la gestión de tensiones en entornos residenciales y pequeños comercios. Este dispositivo, parte de la gama Acti 9, se caracteriza por su capacidad de señalización y su fácil integración en sistemas eléctricos, gracias a su montaje en carril DIN simétrico de 35 mm.

El Acti 9 iRLI cuenta con una corriente nominal de empleo de 8 A en 250 V AC y un rango de entrada analógica que abarca desde 50 hasta 500 V AC y DC. Su diseño incluye un umbral de disparo ajustable del 10 al 100%, lo que permite una personalización según las necesidades específicas de cada instalación. Además, el dispositivo está equipado con indicadores LED que notifican el estado de funcionamiento y posibles averías.

- **Corriente nominal de empleo:** 8 A en 250 V AC
- **Umbral de disparo:** 10...100 %
- **Rango de entrada analógica:** 50...500 V AC/DC
- **Histéresis:** 5...50 %
- **Rango de temporización:** 0.1...10 s
- **Tensión nominal de alimentación:** 230 V AC
- **Grado de protección:** IP20
- **Temperatura de funcionamiento:** -5...55 °C
- **Dimensiones:** 88,1 mm x 36 mm x 67 mm
- **Peso:** 0,215 kg

Este relé es una opción ideal para quienes buscan un dispositivo robusto y eficiente para el control de tensiones en sus instalaciones eléctricas.

Características

Corriente nominal (A)	8
EAN	3606480377518
Referencia	SCHNEIDER A9E21182
Voltaje nominal (V)	250

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 19 de octubre de 2026