Ficha del producto



Splitter PoE 12V CC, 1,35 A, entrada 44-57V CC, para dispositivos MEET y redes 10/100 Mbit/s

Marca: FERMAX

Referencia: FERMAX 1498

El splitter POE SP-POE12 permite alimentar dispositivos IP que requieren 12V CC a través de un conector externo. Ideal para dispositivos MEET no PoE, como monitores MIO y placas MILO, convierte voltajes de 44-57V CC a 12V CC con una corriente máxima de 1,35 A. Ofrece un alto rendimiento del 84% y es compatible con redes de 10Mbit/s y 100Mbit/s. Incluye protecciones contra cortocircuitos y sobrecargas, además de indicaciones LED.

Ver producto en web

Descripción

El **Splitter POE SP-POE12** es un dispositivo esencial para la alimentación de dispositivos IP que requieren 12V CC, especialmente aquellos que no son compatibles con PoE, como los monitores MIO y las placas MILO. Este splitter convierte el voltaje de entrada de 44-57V CC a 12V CC, permitiendo una corriente máxima de salida de 1,35 A (potencia máxima de 15 W). Su diseño eficiente y compacto lo convierte en una solución ideal para redes que operan a 10Mbit/s y 100Mbit/s.

El splitter cuenta con un conector RJ45 para la entrada de datos y alimentación, y proporciona la salida de 12V CC a través de un conector de alimentación de 30 cm con conector 5.5 / 2.1. Además, incluye indicadores LED que muestran el estado de la entrada de voltaje, facilitando su monitoreo.

- Alimentación para dispositivos MEET: 1,25A/12V CC
- Rango de voltaje de entrada: 44÷57V CC
- Alto rendimiento: 84%
- Diseñado para redes de 10Mbit/s y 100Mbit/s
- Protección contra cortocircuitos (SCP) y sobrecargas (OLP)
- Rizado máximo: 150mV p-p
- Indicador LED de estado de voltaje de entrada
- Cumple con el estándar PoE IEEE 802.3af/at
- Condiciones ambientales: Clase II, -10ºC a 40ºC

- Velocidad de transmisión: 10/100Mb/s Full Duplex

Características

Alto	2,4
Ancho	11,7
EAN	8424299014982
Profundidad	5

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 28 de noviembre de 2026