

## Ficha del producto

**Driver LED Meanwell XLG-50-A  
50W IP67 1000mA**

Marca: MEAN WELL

Referencia: LEDME XLG-50-A



Driver LED Meanwell XLG-50-A de 50W para focos modulares retrofit. Entrada 100-305V AC y salida 22-54V DC a 1000 mA. Protección IP67 y sobretensión 6 kV. Carcasa de aluminio con dimensiones 105x63x30 mm. Rango térmico de -40°C a +90°C. Factor de potencia 0,95 para una operación eficiente y estable en aplicaciones industriales exigentes.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Driver LED Meanwell Xlg-50-A diseñado para alimentar focos modulares de tecnología LED. Este componente electrónico convierte la corriente alterna de red en corriente continua estable, optimizando el rendimiento de los sistemas de iluminación retrofits.

**Características técnicas**

- Marca: MEAN WELL
- Potencia máxima: 50 W
- Alimentación de entrada: 100-305 V AC
- Salida de tensión: 22-54 V DC
- Intensidad de corriente: 1000 mA
- Protección contra sobretensión: 6 kV
- Grado de protección: IP67
- Temperatura de trabajo: -40°C a +90°C
- Material de carcasa: Aluminio
- Factor de potencia: 0.95
- Dimensiones: 105 x 63 x 30 mm
- Garantía: 5 años

La construcción en aluminio y el grado de protección IP67 aseguran una disipación térmica eficiente y

resistencia a la intemperie. El amplio rango de temperatura de operación permite su uso en condiciones ambientales variadas, mientras que la protección contra sobretensiones de 6 kV contribuye a la estabilidad del sistema eléctrico.

Características

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Corriente nominal (A) | 1           |
| Ancho                 | 63 mm       |
| Largo                 | 105 mm      |
| Libre de halógenos    | Sí          |
| Potencia (W)          | 50 W        |
| Profundidad           | 30 mm       |
| Protección            | IP67        |
| Voltaje nominal (V)   | 100-305V AC |

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 19 de octubre de 2026