

Fiche produit

Régulateur pour bandes led 12-48Vdc

Marque: DINUY

Référence: DINUY RE PLA LE2



- Régulateur au format tablette, spécialement développé pour le contrôle des bandes LED Monocolor 12~48Vdc.
- Capacité maximale de 8A (bande 12Vdc = 96W//bande 24Vdc = 192W).
- Pulse technologie de régulation par modulation (PWM).
- Il dispose de deux potentiomètres :

- « min » : règle le niveau de régulation minimum.
- « dim speed » : règle la vitesse de variation entre 3 sec ~ 10 sec.

- Contrôle au moyen de boutons conventionnels : les pressions courtes allument/éteignent et les pressions longues s'assombrissent.
- Fonction de mémoire.
- Format supplémentaire - plat seulement 12 mm d'épaisseur . Montage à l'intérieur du boîtier du mécanisme, derrière le bouton.
- Protégé contre les surcharges, les courts-circuits et la surchauffe.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Référence produit RE PLA LE2

Tension d'alimentation (V) 12Vdc - 48Vdc

Consommation propre < 12mA

Canaux de sortie 1

Puissance maximale (VA) 0

Type de charge Bandes LED couleur unique

Bandes LED basse tension (A) 8A (Bande 12V = 96W//Bande 24V = 192W)

Courant d'absorption maximum par 1/10V (mA) 0

Nombre maximum d'appareils 0
Commande par bouton-poussoir
Nombre maximum de boutons-poussoirs lumineux 0
Nombre de modules 0
Type de bornes de connexion Vis imperdables
Section de câble (mm2) 2,5
Température de stockage (°C) (min) -30
Température de stockage (°C) (max) 70Boîtier d'enregistrement de l'installation
Température de fonctionnement (°C) (min) 0
Température de fonctionnement (°C) (max) 40
Protection environnementale IP20 selon UNE 20324
Selon la Directives Basse Tension 2014/35/EU ; Compatibilité électromagnétique 2014/30/EU ; 2011/65/EU
Conformément à UNE-EN 60669-2-1:2005, +erratum:2008, +/A1:2010, +/A12:2011

Caractéristiques

EAN	8422447014341
Fabricant	Dinuy
Tension nominale (V)	12/48

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 26 octobre 2026