

Fiche produit

MONITOR SMILE 7" LYNX BASIC BLANCO

Marque: FERMAX

Référence: FERMAX 1650



El monitor Smile LYNX establece un nuevo estándar en estética y facilidad de uso en el sector del videoportero. El manejo se realiza a través de una pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas y cuatro pulsadores, también con tecnología capacitiva, que permiten la navegación a través de una interfaz gráfica concebida para proporcionar la máxima facilidad de uso. En el monitor Smile se ha tenido en cuenta hasta el más mínimo detalle, desde el diseño y la presentación de las capturas de pantalla y sus iconos, hasta las melodías de tono de llamada. Fermax reunió a un equipo de diseñadores y creadores de tendencias con el objetivo de crear un dispositivo que, funcionando con tecnología Full IP, desarrollara un alto rendimiento y capacidad de procesamiento electrónico, constituyéndose como complemento perfecto para los proyectos inmobiliarios más ambiciosos. Monitor Smile de color blanco.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES El monitor Smile es el terminal doméstico que permite maximizar la comunicación, seguridad y comodidad a través de un amplio número de funciones. Dependiendo de las características y dispositivos complementarios de cada instalación, el instalador puede seleccionar, a través del menú del instalador, los iconos correspondientes a cada función, que se mostrarán en el menú del usuario principal: no se mostrarán iconos en la pantalla que no realicen ninguna acción o función. - Comunicación de audio/video: La comunicación puede establecerse con placas de calle, centrales de gestión residencial, otros monitores LYNX en la misma unidad y monitores LYNX de otras unidades, si se aceptan en la lista de amigos. El monitor Smile mostrará vídeo de paneles de llamada, cámaras IP y centrales de gestión residencial. -

Mensajes: El monitor Smile envía y recibe mensajes de texto a y desde centrales de gestión residencial y otros monitores Smile, cuando estén aceptados en la lista de amigos. - Llamada de auxilio en situación de pánico: El monitor Smile puede enviar una llamada de auxilio en situación de pánico pulsando de forma continua durante 3 segundos el pulsador capacitivo S.O.S. o pulsando un dispositivo auxiliar que haya sido instalado en cualquier

ubicación dentro del hogar. - Captura de imágenes y memoria: El monitor Smile puede almacenar imágenes tomadas desde las placas de calle y las centrales de gestión residencial. La captura de imágenes puede programarse para cualquier llamada entrante, para todas las llamadas perdidas o solo manualmente. Capacidad de almacenamiento de 128 imágenes. - Apertura automática: El monitor Smile puede programarse para abrir automáticamente la puerta de acceso al recibir una llamada, durante periodos de tiempo definidos o indefinidos. - No molestar: El monitor Smile puede programarse para recibir llamadas en modo silencio, durante periodos de tiempo definidos o indefinidos. - Tonos de llamada: Los tonos de llamada pueden seleccionarse de entre una lista de 20, pudiendo así distinguir los orígenes de las llamadas. El instalador puede añadir 2 tonos de llamada personalizados adicionales. - Notas de audio: El monitor Smile puede registrar y almacenar hasta 300 segundos de memorias de audio, de 30 segundos de duración máxima cada una. - Temporizador: El monitor Smile presenta una función de temporizador para avisos vencidos. - Gestión domótica: El monitor Smile puede conectarse a sistemas domóticos multimarca, actuando como una interfaz humana, pudiendo enviar comandos y estados de visualización. Puede conectarse a 5 sistemas diferentes en la misma instalación. - Monitorización de vídeo: El monitor Smile puede mostrar imágenes de cámaras CCTV IP conectadas al sistema. - Control de ascensor: El monitor Smile puede activar el ascensor y puede configurarse el sistema para restringir el destino del ascensor exclusivamente a la unidad que confiere acceso a un visitante. - Funciones adicionales: El monitor Smile dispone de una salida para funciones adicionales (F1). Además permite la conexión de un prolongador de llamada o activador de luces/timbres, para tener una señal acústica o luminosa que se active con la llamada entrante.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Sistema MCU 800 Mhz SDRAM DDR 512 MB Memoria flash Nand Flash 512 MB Pantalla Tamaño 7"
Pantalla táctil Tecnología capacitiva Formato 16:9 Resolución 800 x 480 Proporción de contraste 500:1
Luminiscencia (cd/m2) 230 nits Ángulo de visualización 130/160 Control de color, brillo y contraste.
Características de audio Altavoces 1 x 2 W Nivel de audio ajustable sobre la marcha Manejo totalmente
manos libres. Comunicación dúplex Comunicación privada, privacidad de la conversación Melodías de
llamada seleccionables Alimentación 12 V CC o PoE estándar 802.3af Conectividad Conector Ethernet
RJ-45 Entrada de timbre de puerta Entrada adicional de auxilio en situación de pánico Salida para
prolongador de llamada o activador de luces Salida de negativo (F1) para funciones adicionales
Operativo Botones capacitivos: menú, conversación, apertura de puerta, SOS. Pantalla táctil capacitiva
Servidor web incorporado Entorno Temperatura de funcionamiento De 0 °C a +50 °C Humedad relativa
5-90 %, sin condensación Ventilador Sin ventilador Ruido Cero ruidos Consumo en reposo 57mA

Audio+Video: 350mA

Caractéristiques

Haute	4,7
Largeur	20,8
EAN	8424299016504
Profondeur	22

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 24 octobre 2026