Scheda prodotto



PLACA MILO VIDEO TACTIL DIGITAL MEET

Marca: FERMAX

Riferimento: FERMAX 1832

CARACTERÍSTICAS Frontal de cristal negro Teclado retroiluminado IP65 / IK07 Comunicación manos libres Cámara en color de alta definición de 1,2 Mpx Pantalla TFT en color de 4,3’’ Alimentación PoE Directorio electrónico Reconocimiento facial (hasta 6000 usuarios) Streaming de vídeo RTSP Entrada/salida Wiegand-26 para integración con dispositivos de terceros. Tapa trasera para instalar lectores de control de acceso de terceros Control de acceso integrado para 100.000 tarjetas Alarma de incendio con desbloqueo de puertas y mensaje a conserjería y MMS. Alarma puerta forzada y alarma de puerta abierta temporizable. Sintetizador de voz Disponible en 13 idiomas Actualización y reinicio del firmware Compatible con SIP VoIP FUNCIONES LLAMADA A VIVIENDA Los visitantes pueden llamar al inquilino deseado desde la Entrada General o la Entrada en Bloque. DIRECTORIO ELECTRÓNICO Y BÚSQUEDA Es posible almacenar el nombre de los residentes y seleccionarlos en el directorio electrónico desplazándose con las teclas de flecha o seleccionando el carácter a buscar. LLAMADA A CONSERJERÍA Si el visitante o inquilino necesita asistencia, puede llamar a la Conserjería pulsando el "Botón de Timbre" o marcando el número 9901. Esta llamada puede realizarse tanto desde la Entrada General como desde la Entrada en Bloque. Se puede llamar a hasta 98 conserjerías diferentes (9901...9998). ACCESO MEDIANTE CODIGO PIN Es posible definir hasta 8 Códigos de Acceso (PIN), que los usuarios autorizados podrán introducir por el teclado para abrir la puerta. Los códigos pueden ser de 4, 5 o 6 dígitos CÓDIGO DE INVITADO Utilizando el Módulo CÓDIGO DE INVITADOS (ref.1494) es posible marcar un código y ser enviado a un sistema de control de accesos de terceros que genere códigos temporales para visitantes temporales. RECONOCIMIENTO FACIAL Los inquilinos pueden identificarse en la parte frontal del panel y abrir la puerta pulsando dos veces la tecla A o seleccionando la función en el menú. Hasta 6.000 usuarios. . CONTROL DE ACCESO La placa incluye un lector de tarjetas Mifare, que puede controlar hasta un máximo de 100.000 tarjetas. Es posible gestionar las

tarjetas por medio del programa de gestión MEET Management Software. Además, este lector puede conectarse a dispositivos de control de acceso de terceros que admitan lectores con protocolo Wiegand 26. CÁMARAS IP Es posible configurar hasta 4 cámaras IP como cámaras auxiliares que estarán disponibles para su visualización en todos los monitores de un mismo bloque. Estas cámaras podrían estas instaladas en zonas tales como pasillos o áreas comunes de la urbanización. RELES ADICIONALES Es posible conectar a la placa un módulo Ref. 1491, que permitiría el control de hasta 4 relés adicionales que permitirán que los vecinos puedan abrir puertas adicionales (garajes, pasillos, etc.) cuando reciban una llamada desde cualquier placa instalada en su propio bloque, o en la entrada General. STREAMING DE VIDEO La cámara de la placa puede estar enviando video RTSP de forma constante, para poder ser utilizado por equipamientos de videovigilancia, tales como grabadores CCTV o cualquier otro dispositivo de terceros. ANTISABOTAJE La placa está protegida frente a intentos de robo o sabotaje, gracias a un sistema de alarma que incorpora, de tal forma que ante intentos de arrancarla o desmontarla de la pared, enviaría una señal de alarma tanto a la conserjería como al programa de gestión Meet Managemet Software asociado. ALARMA DE INCENDIO La operación combinada con un sistema de detección de incendios generaría, al activarse, una señal acústica en todas las placas del mismo bloque, así como la apertura de las correspondientes puertas, y aviso a conserjerías. ALARMA PUERTA FORZADA Cualquier intento de forzar la puerta de entrada sería advertido mediante una señal acústica en placa, así como aviso a conserjerías y al programa de gestión Meet Management Software asociado. TERMINALES: RJ-45: 10/100 Base -T Ethernet. PoE +12V, - : Alimentación 12 Vcc EXIT, - : F, DS Conexiones para botón de salida, alarma de fuego, y sensor de puerta abierta/forzada. +5V, - : WD0, WD1: Salida de 5 Vcc para alimentar dispositivos externos. Entrada/salida protocolo Wiegand-26 NC, NC, C, C, NO: Salidas de relé libres de potencial para conexión del abrepuertas. 485+, 485- : Puerto serie RS-485 para control de ascensores y módulo de relés adicionales.

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

Sistema: CPU: Cortex™-A7 1,5 GHz GPU: Mali400MP2 FLASH: 8 GB SDRAM: 512 MB Pantalla: 4.3” Color TFT Resolución 480 x 272 píxeles Ángulo de visión: 110º H, 90º V Contraste: 400/1 Brillo: 200cd/m2 Características de audio: Códec G.711 OLR de audio> 15 dB Cámara: 1/3" CMOS Color Ángulo de visión: 105ºH, 55ºV 1,2 megapíxeles Iluminación mínima 0,5 LUX. Activación automática de leds blancos. Lector MIFARE Classic integrado: Sólo tarjetas de 4 bytes (ver ref. 52740/52750) Consumo: En espera: 290 mA Funcionamiento: 490 mA Calefactor activado*: 170 mA adicionales Tensión de trabajo: PoE** 12 Vcc Conectividad: Conector Ethernet RJ-45 Puerto de conexión RS485 para el control. Conexión RS485

para control de ascensores. Conexión Wiegand 26 para entrada-salida de dispositivos de control de acceso. Servidor web integrado para configuración. Condiciones ambientales: Temperatura: de -25ºC a +70ºC Humedad: 10 - 90% (sin condensación) IP 65 / IK 07 * Una resistencia interna se conecta automáticamente cuando la temperatura es inferior a -20ºC ** En lugares fríos (por debajo de -20ºC) utilice una fuente de alimentación de 12Vdc 2A en lugar de PoE. Dimensiones (Alto x Ancho): 390 x 155 mm Tapa trasera para instalar lectores de control de acceso de terceros: Exterior: 109x58mm

Caratteristiche

Alta	46,8
Larghezza	10
EAN	8424299018324
Profondità	21

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 19 novembre 2026