

Ficha do produto

MONITOR SMILE 7" LYNX BASIC BLANCO

Marca: FERMAX

Referência: FERMAX 1650



El monitor Smile LYNX establece un nuevo estándar en estética y facilidad de uso en el sector del videoportero. El manejo se realiza a través de una pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas y cuatro pulsadores, también con tecnología capacitiva, que permiten la navegación a través de una interfaz gráfica concebida para proporcionar la máxima facilidad de uso. En el monitor Smile se ha tenido en cuenta hasta el más mínimo detalle, desde el diseño y la presentación de las capturas de pantalla y sus iconos, hasta las melodías de tono de llamada. Fermax reunió a un equipo de diseñadores y creadores de tendencias con el objetivo de crear un dispositivo que, funcionando con tecnología Full IP, desarrollara un alto rendimiento y capacidad de procesamiento electrónico, constituyéndose como complemento perfecto para los proyectos inmobiliarios más ambiciosos. Monitor Smile de color blanco.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES El monitor Smile es el terminal doméstico que permite maximizar la comunicación, seguridad y comodidad a través de un amplio número de funciones. Dependiendo de las características y dispositivos complementarios de cada instalación, el instalador puede seleccionar, a través del menú del instalador, los iconos correspondientes a cada función, que se mostrarán en el menú del usuario principal: no se mostrarán iconos en la pantalla que no realicen ninguna acción o función. - Comunicación de audio/video: La comunicación puede establecerse con placas de calle, centrales de gestión residencial, otros monitores LYNX en la misma unidad y monitores LYNX de otras unidades, si se aceptan en la lista de amigos. El monitor Smile mostrará vídeo de paneles de llamada, cámaras IP y centrales de gestión residencial. -

Mensajes: El monitor Smile envía y recibe mensajes de texto a y desde centrales de gestión residencial y otros monitores Smile, cuando estén aceptados en la lista de amigos. - Llamada de auxilio en situación de pánico: El monitor Smile puede enviar una llamada de auxilio en situación de pánico pulsando de forma continua durante 3 segundos el pulsador capacitivo S.O.S. o pulsando un dispositivo auxiliar que haya sido instalado en cualquier

ubicación dentro del hogar. - Captura de imágenes y memoria: El monitor Smile puede almacenar imágenes tomadas desde las placas de calle y las centrales de gestión residencial. La captura de imágenes puede programarse para cualquier llamada entrante, para todas las llamadas perdidas o solo manualmente. Capacidad de almacenamiento de 128 imágenes. - Apertura automática: El monitor Smile puede programarse para abrir automáticamente la puerta de acceso al recibir una llamada, durante periodos de tiempo definidos o indefinidos. - No molestar: El monitor Smile puede programarse para recibir llamadas en modo silencio, durante periodos de tiempo definidos o indefinidos. - Tonos de llamada: Los tonos de llamada pueden seleccionarse de entre una lista de 20, pudiendo así distinguir los orígenes de las llamadas. El instalador puede añadir 2 tonos de llamada personalizados adicionales. - Notas de audio: El monitor Smile puede registrar y almacenar hasta 300 segundos de memorias de audio, de 30 segundos de duración máxima cada una. - Temporizador: El monitor Smile presenta una función de temporizador para avisos vencidos. - Gestión domótica: El monitor Smile puede conectarse a sistemas domóticos multimarca, actuando como una interfaz humana, pudiendo enviar comandos y estados de visualización. Puede conectarse a 5 sistemas diferentes en la misma instalación. - Monitorización de vídeo: El monitor Smile puede mostrar imágenes de cámaras CCTV IP conectadas al sistema. - Control de ascensor: El monitor Smile puede activar el ascensor y puede configurarse el sistema para restringir el destino del ascensor exclusivamente a la unidad que confiere acceso a un visitante. - Funciones adicionales: El monitor Smile dispone de una salida para funciones adicionales (F1). Además permite la conexión de un prolongador de llamada o activador de luces/timbres, para tener una señal acústica o luminosa que se active con la llamada entrante.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Sistema MCU 800 Mhz SDRAM DDR 512 MB Memoria flash Nand Flash 512 MB Pantalla Tamaño 7" Pantalla táctil Tecnología capacitiva Formato 16:9 Resolución 800 x 480 Proporción de contraste 500:1 Luminiscencia (cd/m2) 230 nits Ángulo de visualización 130/160 Control de color, brillo y contraste. Características de audio Altavoces 1 x 2 W Nivel de audio ajustable sobre la marcha Manejo totalmente manos libres. Comunicación dúplex Comunicación privada, privacidad de la conversación Melodías de llamada seleccionables Alimentación 12 V CC o PoE estándar 802.3af Conectividad Conector Ethernet RJ-45 Entrada de timbre de puerta Entrada adicional de auxilio en situación de pánico Salida para prolongador de llamada o activador de luces Salida de negativo (F1) para funciones adicionales Operativo Botones capacitivos: menú, conversación, apertura de puerta, SOS. Pantalla táctil capacitiva Servidor web incorporado Entorno Temperatura de funcionamiento De 0 °C a +50 °C Humedad relativa 5-90 %, sin condensación Ventilador Sin ventilador Ruido Cero ruidos Consumo en reposo 57mA

Audio+Video: 350mA

Características

Alto	4,7
Ancho	20,8
EAN	8424299016504
Profundidade	22

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 31 de outubro de 2026