

Produktblatt

STB Basic Digital Output Kit 16 Solid State Outputs 24V DC, 500mA, IP20



Marke: SCHNEIDER

Artikelnummer: IMPO STBDDO3705KS

Das Modicon STB Basic Digital Output Kit besteht aus dem Modul STBDDO3705 und dem Sockel STBXBA3000. Es bietet 16 digitale Halbleiterausgänge mit 24 V Gleichspannung sowie Schutz vor Kurzschluss und thermischer Überlastung. Abmessungen: 128,3 x 70 x 13,9 mm.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Das STB,Bas,16 SD TRT,24VDC 0.5/4A Kit_STBXT ist eine verteilte I/O-Lösung aus der Modicon STB-Serie, die für industrielle Anwendungen mit Anforderungen an eine effiziente und zuverlässige Steuerung entwickelt wurde. Dieses digitale Basis-Ausgangskit umfasst das Modul STBDDO3705, die Basis STBXBA3000 und den Schraubanschluss STBXTS1180 für den einfachen Anschluss von 18 Klemmen. Mit insgesamt 16 digitalen Halbleiterausgängen arbeitet das Gerät mit einer Ausgangsspannung von 24 V DC und gewährleistet so optimale Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören: Montage: Wandmontage in einem Kabelkanal, Stromverbrauch des Logikbusses: 135 mA bei 5 V DC. Schutz: Schutz der Stromversorgung mit integrierter Sicherung, Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz und Überhitzungsschutz. Isolation: 1500 V Isolation zwischen Kanälen und Logikbus für 1 Minute. Reaktionszeit: 2 ms für Ein- und Ausschaltvorgänge. Normen: Entspricht EN/IEC 61131-2 und ist zertifiziert. UL, CSA und NF.

Schutzart: IP20, geeignet für industrielle Umgebungen.

Temperaturbereich: Betrieb von 0 bis 60 °C und Lagerung von -40 bis 85 °C.

Vibrationsfestigkeit: 3 gn bei 58-150 Hz auf einer 35 x 7,5 mm DIN-Schiene.

Abmessungen: Höhe 13,9 mm, Tiefe 70 mm und Breite 128,3 mm.

Gewicht: 0,086 kg.

Eigenschaften

Empfindlichkeit	500 mA
AN	3595863932638
Hersteller	Schneider
Referenz	SCHNEIDER STBDDO3705KS
Nennspannung (V)	24V

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser [Support-Team](#)

Dieses Dokument wurde am 8. Oktober 2026 heruntergeladen