Produktblatt



PLACA CORA CONNECT DUOX PLUS S8

Marke: FERMAX

Artikelnummer: FERMAX 7710

CORA representa la excelencia y evolución de las placas de calle DUOX PLUS de Fermax, no sólo por su elegante estética, sino también por ser una de las placas de calle más interactivas del mercado, tanto para el usuario como para el instalador. Su interfaz de usuario es altamente intuitiva y se muestra en una pantalla color de 5”, con la que cualquier usuario puede interactuar desde el teclado mecánico retroiluminado, el cual es de tacto agradable y accesible para todos: Como elemento distintivo de su personalidad, incluye en el diseño una ola de leds que, mediante cambios de color y movimientos de luz, convierte la experiencia de usuario en algo interactivo y único. Teclado mecánico con marcas para invidentes en teclas 5 y CAMPANA. Pictogramas informativos del estado de comunicación (llamando, en comunicación, puerta abierta, canal ocupado). Posibilidad de conexión opcional de bucle magnético para personas con audífono (solicitar aparte la ref. 7722) Usabilidad guiada paso a paso y cambio de color en las teclas retroiluminadas en sincronía con la información mostrada en pantalla. La configuración y gestión es muy sencilla y únicamente se realiza desde móvil/tablet/PC, mediante un webserver y sin necesidad de abrir la placa. Para ello, el instalador se debe situar frente a ella y conectarse al punto de acceso wifi generado por la misma. Así, se podrán gestionar: Parámetros de configuración. Directorio de residentes y conserjes. Control de accesos (códigos teclado, lector RFID) Test de instalación y actualización de versiones de firmware. Carga y personalización de imágenes, logos, mensajes de texto y de voz (se pueden seleccionar 2 idiomas para que se reproduzcan consecutivamente). AUDIO Audio de alta calidad gracias al sistema CDS (Cora Dynamic Sound), que incorpora un altavoz CDS y 2 micrófonos digitales CDS. COMUNICACIÓN Las llamadas se pueden realizar de dos formas: mediante la introducción del código correspondiente asignado a la vivienda + la tecla "campana". mediante búsqueda, en el directorio electrónico, del residente o conserje y una vez encontrado pulsando la tecla "campana". La llamada puede ser numérica, alfanumérica, por bloques, etc. Es

posible llamar al conserje directamente pulsando la tecla CAMPANA. En caso de haber más de uno, se muestra el listado en pantalla para su selección. CÁMARA Incorpora cámara COLOR GRAN ANGULAR con iluminación de escena integrada a ambos lados de la cámara y sistema de regulación para el enfoque de la cámara. El ajuste de la imagen de la cámara se realiza desde el webserver. PANTALLA La pantalla se activa por sensores de presencia o al tocar una tecla. El nivel de brillo de la pantalla se puede ajustar automáticamente en función del nivel de luz ambiental. Incluye la función Retroview, que permite al visitante ver en tiempo real el video capturado por la cámara durante llamadas y conversaciones. CONTROL DE ACCESOS Apertura de puerta por número PIN en el teclado (hasta 10.000 usuarios/códigos distintos). Apertura de puerta mediante tarjeta de proximidad RFID (EM) o llaveros de proximidad (hasta 10.000 llaveros). Combinación de los dos anteriores para mayor seguridad. MODO VILLA Es posible configurar la placa para que funcione como placa de vivienda unifamiliar. En tal caso, la llamada se realizará pulsando directamente la tecla Campana. Esto convierte a CORA en la solución de videoportero para chalets que buscan distinción, elegancia y tecnología, a la vez que seguridad, ya que seguirán estando disponibles las funciones de control de accesos por código de teclado, llaveros de proximidad o la combinación de ambos. MONTAJE CORA puede ser instalada en caja de superficie o en caja de empotrar, que deben solicitarse aparte. En caso de reposición se podrá adaptar una caja de empotrar City/Skyline existente (S6 o S8 según sea el tamaño de CORA) solicitando aparte el set de montaje de empotrar ref. 7708. Disponibles también otros accesorios como marco embellecedor, complemento angular, visera y placa directorio. Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie. Para acoplarlas perfectamente se debe utilizar un juego de separadores ref. 8829 cada dos placas que se instalan, entre sus cajas de empotrar. CORA S8 CORA en tamaño S8 permite albergar lectores de proximidad RFID de otros fabricantes. Su tamaño S8 facilita la reposición en cajas de empotrar Cityline/Skyline S8. El visor frontal negro, puede ser sustituido por el visor frontal con iconografía de proximidad (ref. 7720), que incluye un elemento de fijación para los lectores de otros fabricantes. El lector de proximidad se podrá conectar a un controlador de puerta externo o a la entrada Wiegand de la placa CORA. CONNECT CORA CONNECT permite la conectividad de la instalación por 4G, posibilitando la gestión remota de la instalación por parte de los instaladores a través de MyConnect y el desvío de llamada para los usuarios residentes con la app DuoxMe. Se instala igual que cualquier placa, sin tener que activar la conectividad, viene de serie. La placa CONNECT es compatible con todos los productos DUOX PLUS y permite el desvío de llamada con independencia del tipo de terminal en la vivienda. Para viviendas de audio, se

deberá instalar un teléfono CONNECT (refs. 34440, 34520) Para viviendas con vídeo, se deberá instalar un monitor VEO (refs. 9445, 9455), VEO-XS (refs. 9448, 9458) o VEO-XL (refs.9468, 9478) SIN COSTE ADICIONAL Solución de conectividad accesible para todos dado que la conexión 4G no conlleva ningún gasto extra para la comunidad de vecinos. EL MEJOR SERVICIO PREDICTIVO Gracias a la conectividad de la placa CONNECT, el instalador podrá detectar de forma temprana las incidencias a distancia que puedan ocurrir en la instalación. Incluso modificar parámetros de configuración o probar el grupo fónico de la placa a distancia, evitando desplazamientos en caso de incidencias. MÁXIMA PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD En FERMAX, valoramos la seguridad y privacidad. Todas las comunicaciones a través del sistema CONNECT se realizan con tecnologías seguras y con estricto respeto a la ley de protección de datos. UNA ENTRADA INTELIGENTE...UN HOGAR CONECTADO Según sus necesidades, cada vecino es libre de elegir la modalidad del servicio que más le convenga: el plan gratuito pero limitado en funciones para un uso normal básico o una suscripción de pago mensual o anual para disfrutar del servicio de desvío de llamada al móvil sin restricciones. MyCONNECT - UNA INSTALACIÓN MONITORIZADA MyCONNECT es un portal web que permite gestionar de manera remota las instalaciones DUOX PLUS realizadas con placa CONNECT y que está disponible en https://myconnect.fermax.com. Es una herramienta para el instalador que ofrece funcionalidades para la gestión remota de sus comunidades gracias a la conectividad de la instalación y a la potencia de la tecnología DUOX PLUS. La instalación siempre está a la última gracias a las actualizaciones automáticas de firmware. Ventajas Inventario etiquetado y geolocalizado de las instalaciones CONNECT. Acceso a cada instalación y consulta de los detalles del material instalado, con información de garantía. Acceso restringido y protegido mediante usuario y contraseña. Acceso remoto desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo mediante navegador Web. Gestión remota de la información de la agenda y del control de acceso. Ajustes de configuración sobre las placas de calle a distancia.

Produkt im Shop ansehen

Beschreibung

Aviso: a partir de la versión V44.15 el teléfono iLOFT es compatible con la placa CORA v01.03.003 Alimentación Nominal: 24Vdc NO POLARIZADO (no se tiene en cuenta la polarización durante la instalación). Se puede alimentar directamente desde el Bus DUOX Ambientales Temperatura de funcionamiento: [-25ºC, +55ºC] Humedad relativa (sin condensación): [5%, 95%] Grado de estanqueidad (IP): 65 Mecánicas Dimensiones Alto del producto (mm) Ancho del producto (mm) Profundidad del producto (mm) Profundo (lo que sobresale en superficie incluyendo la caja) Profundo (lo

que sobresale empotrada) 390,5 130 27,9 30 10 Grado de resistencia al impacto (IK): 08 Eléctricas Connect Estado Consumo máximo (mA) a 24V Consumo máximo (mA) a 18V Arranque 280 370 Reposo 200 320 Pantalla encendida 260 425 Llamada 365 650 Conversación 490 740 Desvío de llamada 500 780 Cámara Ángulos: H=120º; V=80º Visión nocturna en color a través de leds blancos. Como tiene LEDs, no se requiere iluminación adicional. Resolución cámara: 1280 x 720 pixels Resolución vídeo en monitor: Vídeo Premium (opción por defecto en monitores de 7"): 720 x 480 Vídeo Estándar: 368 x 288 Pantalla Tamaño: 5” en formato vertical 4:3 Resolución: 640 x 480 pixels

Eigenschaften

Hoch	5
Breite	43,9
EAN	8424299077109
Tiefe	17
Referenz	FERMAX 7710

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 23. November 2026