

Produktblatt

Rack-Erweiterungsmodul Modicon M340

Marke: SCHNEIDER

Artikelnummer: IMPO BMXXBE1000



Erweiterungsmodul für den Rack der Automatisierungsplattform Modicon M340, kompatibel mit den Modellen BMXXBP0400, BMXXBP0600, BMXXBP0800 und BMXXBP1200. Für Mehrrack-Konfigurationen ausgelegt, verfügt über 2 Buchsen-Sub-D-9-Anschlüsse, 4 grüne Status-LEDs für die Rack-Adressen, 1 grüne RUN-LED und 1 rote COL-LED.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

M340, Rack-Erweiterungsmodul für die Automatisierungsplattform Modicon M340, entwickelt zur Erweiterung mehrerer Racks. Dient als Erweiterung des hinteren Panels und erleichtert die Integration in industrielle Automatisierungssysteme mit mehreren Einheiten.

Technische Merkmale

- Kompatibilität: BMXXBP0600, BMXXBP0400, BMXXBP0800, BMXXBP1200
- Anschlüsse: 2 Buchsen-Sub-D-9
- Lokale Anzeigen: 1 grüne LED (RUN) für Bus-Status, 1 rote LED (COL) für Kollisionsfehler, 4 grüne LEDs für Rack-Adressen-Status
- Stromverbrauch: 160 mA bei 24 V Gleichstrom, 22 mA bei 3,3 V Gleichstrom
- Format: Standard
- Schutzart: IP20
- Betriebstemperatur: 0...60 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10...95 % ohne Kondensation
- Richtlinien: 2014/35/EU (Niederspannung), 2014/30/EU (EMV)
- Zertifizierungen: CE, UL, CSA, RCM, Merchant Navy
- Normen: EN 61131-2, EN/IEC 61010-2-201, UL 61010-2-201, CSA C22.2 Nr. 61010-2-201, IACS E10, EN/IEC 61000-6-5, EN/IEC 61850-3
- Umgebungseigenschaften: Gefährliche Bereiche Klasse I, Division 2

- Schutzbehandlung: TC
- Nachhaltiges Angebot: Green Premium-Produkt
- REECh ohne SVHC: Ja
- EU-RoHS-Richtlinie: Proaktive Einhaltung (außerhalb des Anwendungsbereichs)
- Ohne Quecksilber: Ja
- RoHS-Befreiungen: Ja
- RoHS-China-Vorschrift: X

Eigenschaften

EAN	3595864009728
Hersteller	SCHNEIDER
Palette	Industrial
Anzahl der elemente	1
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	IMPO BMXXBE1000
Nennspannung (V)	24 V CC

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 9. Oktober 2026