

## Ficha del producto

**ORBIS OB060141 | Automático de escalera T16 120V**

Marca: ORBIS

Referencia: ORBIS OB060141



Automático de escalera modular de 10 A de poder de ruptura, temporización de 45 segundos hasta 7 minutos.  
**Orbis T16 120V**

Temporización por segundos o minutos del circuito de alumbrado de escalera en edificios de viviendas, patios comunitarios etc. Montaje en carril din o superficie.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Automático de escalera T16 120V Orbis 060141 Características:

- Un módulo de anchura
- Selector frontal de temporización
- Rearmable.
- Mando manual: automático o permanente.
- Temporización de 45 segundos a 7 minutos
- Lámparas de neón admisible hasta 50 mA.
- Válido para instalaciones de tres o cuatro hilos.

Características técnicas: Tensión nominal 125V Frecuencia nominal 50 Hz Poder de ruptura 10 A Cargas máximas recomendadas:

- Lámparas Incandescentes: 2000 W
- Fluorescentes compensados (incluidos balasto electrónico): 800 VA
- Halógenas 12 V (incluido TRAFO electrónico): 1200 VA
- Halógenas 230 VAC : 2000 W
- Lámparas bajo consumo (CLF): 750 VA
- Lámparas bajo consumo (DOWNLIGHTS): 700 VA
- Lámparas Leds: 750 VA

Temporización T-16: de 45 s a 7 min Mando manual ON-Automático Temperatura de funcionamiento -10

°C a +50 °C Excitación A través de pulsadores. Durante la temporización puede volverse a rearmar mediante nuevo impulso iniciándose otro ciclo Pulsadores luminosos Admisión de lámparas NEON en pulsadores luminosos hasta 50 mA Clase de protección II según EN 60335 en condiciones de montaje correctas Tipo de protección IP 20 según EN 60529 Instalación Sobre perfil simétrico de 35 mm. según EN 60715

Características

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Corriente nominal (A) | 10            |
| EAN                   | 8426709001193 |
| Voltaje nominal (V)   | 125           |

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 5 de octubre de 2026