

Ficha del producto

**Disyuntor MAGNETOTÉRMICO
2P 1A 50 kA 230/240 V CA 50/60
Hz TeSys GB2**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO GB2CD06



Disyuntor magnético 2P 1A TeSys GB2, ideal para redes CA y CC. Con un poder de corte de 50 kA y tecnología térmico-magnética, ofrece protección confiable. Cumple con normativas IEC 60947-2 y 60947-5-1, garantizando un rendimiento seguro.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Disyuntor Magnético 2P 1A es un dispositivo esencial para la protección de circuitos eléctricos, diseñado para operar en redes de corriente alterna (CA) y corriente continua (CC). Este disyuntor magnetotérmico 1P + N cuenta con una intensidad de disparo magnético de 14 A, lo que garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos. Su tecnología de unidad de disparo combina funciones térmicas y magnéticas, asegurando una protección eficaz y confiable en diversas aplicaciones industriales y comerciales.

Con un poder de corte Icu de hasta 50 kA en 230/240 V CA y 1 kA en 48 V CC, este disyuntor cumple con las normativas IEC 60947-2 y IEC 60947-5-1, lo que lo convierte en una opción segura y eficiente para la gestión de la energía eléctrica. Su diseño robusto y su clasificación en la categoría A aseguran un rendimiento óptimo en condiciones de uso exigentes.

- Tipo de red: CA y CC
- Frecuencia asignada: 50/60 Hz
- Poder de corte Icu: 50 kA en 230/240 V CA
- Poder de corte Icu: 1 kA en 48 V CC
- Poder de corte Icu: 50 kA en 110 V CA
- Poder de corte Icu: 1.5 kA en 24 V CC
- Intensidad de disparo magnético: 14 A
- Categoría de utilización: A según IEC 60947-2
- Clasificación de servicio nominal en cortocircuito: 50% en 110 V CA
- Clasificación de servicio nominal en cortocircuito: 25% en 230/240 V CA

Características

Corriente nominal (A)	1
Curva de disparo	K
EAN	3389110214727
Nº de polos	1P+N
Referencia	SCHNEIDER GB2CD06
Voltaje nominal (V)	240

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 31 de octubre de 2026