Ficha del producto



Transformador de seguridad ACTI 9 16VA 12/24V CA, montaje en carril DIN, blanco

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9A15218

Transformador de seguridad Acti 9 iVLT, diseñado para montaje fijo en carril DIN. Ofrece salida de 12/24 V y potencia nominal de 16 VA. Cumple con normativas EN 61558-2-6 y EN 60742, ideal para entornos residenciales y pequeños comercios.

Ver producto en web

Descripción

El transformador de seguridad TRANSF SEG 16VA 12-24V CA, perteneciente a la gama Acti 9, es una solución confiable y eficiente para aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Este dispositivo, conocido como Acti 9 iVLT, está diseñado para proporcionar una tensión de salida de 12/24 V con una precisión de +/-5 % en carga, garantizando un rendimiento óptimo en diversas condiciones de uso.

Con una potencia nominal de 16 VA, este transformador es capaz de adaptarse a diferentes entornos, soportando temperaturas de funcionamiento que oscilan entre -20 °C y 55 °C. Su diseño compacto, con dimensiones de 89 mm de altura, 90 mm de anchura y 60 mm de profundidad, permite una instalación sencilla en carriles DIN simétricos de 35 mm.

El TRANSF SEG 16VA cuenta con protección de salida contra cortocircuitos, asegurando la seguridad del sistema eléctrico. Además, cumple con las normativas EN 61558-2-6 y EN 60742, y está certificado bajo la norma NF, lo que respalda su calidad y fiabilidad.

- **Tensión nominal de empleo:** 230 V AC 50/60 Hz
- **Tensión de salida:** 12/24 V, 14/28 V en estado descargado
- **Potencia nominal:** 16 VA
- **Montaje:** Fijo en carril DIN
- **Dimensiones:** 89 mm x 90 mm x 60 mm
- **Color:** Blanco
- **Terminales de conexión:** Tipo borne 4 mm²
- **Rango de temperatura de funcionamiento:** -20…55 °C

- **Normas de seguridad:** IEC 61558-2-6
- **Categoría de sobretensión:** Clase II

Características

Color	Blanco
EAN	3606480097805
Referencia	SCHNEIDER A9A15218
Voltaje nominal (V)	24

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 4 de noviembre de 2026