

Ficha del producto

**Conector ACTI9 iCT 40 A AC-7A
3P + N, IP20, montaje en carril
DIN, 220-240 V AC**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9C22740



El conector Acti9 iCT 40 A 4NC LED es ideal para iluminación, con 3P + N y control remoto. Soporta hasta 40 A en AC-7A, con una tensión nominal de 220-240 V. Montaje en carril DIN, color blanco y durabilidad mecánica alta.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El **Acti9 iCT +** es un conector de iluminación de la gama Acti9, diseñado para ofrecer un control eficiente y seguro en aplicaciones de iluminación. Este dispositivo cuenta con un diseño robusto y funcional, ideal para su uso en pequeños comercios y entornos residenciales. Su configuración de 3 polos más neutro (3P + N) permite una corriente nominal de empleo de 40 A en AC-7A y 15 A en AC-7B, garantizando un rendimiento óptimo en diversas condiciones de operación.

El Acti9 iCT + se caracteriza por su control a distancia, facilitando la gestión de la iluminación de manera cómoda y efectiva. Con una tensión de circuito de control de 230...240 V CA a 50 Hz, este conector es compatible con una amplia gama de sistemas de iluminación LED, que deben ser controlados en grupo para un funcionamiento adecuado.

- Número de polos: 3P + N
- Corriente nominal: 40 A AC-7A, 15 A AC-7B
- Tensión nominal de empleo: 220...240 V AC 50 Hz
- Potencia máxima: 2,1 W en 220...240 V AC
- Durabilidad mecánica: 1,000,000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 100,000 ciclos a 40 A
- Montaje: Ajustable en clip, soporte DIN de 35 mm
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -5...60 °C
- Humedad relativa: 95 % a 55 °C

Con su diseño compacto y eficiente, el Acti9 iCT + es una solución confiable para el control de iluminación en diversos entornos.

Características

Corriente nominal (A)	40
EAN	3606489737153
Nº de polos	3P+N
Referencia	SCHNEIDER A9C22740
Voltaje nominal (V)	240

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 30 de septiembre de 2026