

Ficha del producto

Kit de entrada digital básica SCHNEIDER STB 16 entradas 24 V CC, protección IP20

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO STBDDI3725KC



Kit de entrada digital básica Modicon STB, compuesto por módulo STBDDI3725 y base STBXBA3000. Ofrece 16 entradas digitales de 24 V CC, con protección integrada y características de aislamiento. Dimensiones: 65,1 mm de profundidad, 125 mm de altura y 28,1 mm de ancho.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El kit STB,Bas,16 ED,24vDC Kit_STBXTS_Resorte es una solución de entrada digital básica de la gama Modicon STB, diseñada para aplicaciones industriales que requieren un control preciso y eficiente. Este kit incluye el módulo STBDDI3725, la base STBXBA3000 y un conector de abrazadera de resorte de 18 terminales (STBXTS2180), ofreciendo un total de 16 entradas digitales con una tensión de entrada de 24 V CC.

El módulo garantiza un rendimiento óptimo con una corriente de entrada discreta de 4,5 mA y un tiempo de respuesta de 2 ms, asegurando una rápida conmutación entre estados. Además, cuenta con protección de alimentación mediante un fusible integrado y protección contra polaridad inversa, lo que aumenta la fiabilidad del sistema. Su diseño permite un aislamiento de 1500 V entre canales y el bus lógico, garantizando la seguridad en entornos industriales exigentes.

- Tensión de entrada digital: 24 V CC
- Número de entradas digitales: 16
- Consumo de corriente: 100 mA en 5 V DC para bus lógico
- Temperatura de funcionamiento: -25...70 °C
- Grado de protección: IP20
- Normas: EN/IEC 61131-2 tipo 3
- Resistencia a vibraciones: 3 gn en 58...150 Hz
- Estado de módulo indicado por LED
- Dimensiones: 125 mm (altura) x 28,1 mm (anchura) x 65,1 mm (profundidad)
- Peso: 0,086 kg

Características

EAN	3595863932980
Referencia	SCHNEIDER STBDDI3725KC
Voltaje nominal (V)	24

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 30 de septiembre de 2026