

Ficha del producto

Kit de salida digital STB 24V CC 2 salidas estado sólido, 500 mA, IP20, 0,5 A

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO STBDDO3200K



Kit de salida digital estándar Modicon STB, compuesto por módulos y conectores, con 2 salidas digitales de estado sólido a 24 V CC. Incluye protección contra cortocircuitos y sobrecarga térmica. Compatible con base STBXBA1000 y módulos de distribución de energía.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El kit STB,Std,02 SD TRT 24vDC 0,5A Kit_STBXTS es una solución de E/S distribuida de la gama Modicon STB, diseñada para aplicaciones industriales que requieren salidas digitales de alto rendimiento. Este kit incluye componentes esenciales como el módulo STBDDO3200 y la base STBXBA1000, garantizando una integración eficiente en sistemas de automatización. Con un total de 2 salidas digitales de estado sólido, este kit opera a una tensión de salida de 24 V CC, ofreciendo una lógica de salida discreta que puede ser configurada como positiva o negativa.

Entre sus características destacadas se encuentran:

- **Consumo de corriente:** 50 mA en 5 V DC para bus lógico.
- **Tiempo de respuesta:** 575 µs on-a-off y 620 µs off-a-on.
- **Protección:** Incluye fusible integrado, protección contra polaridad inversa, cortocircuitos y sobrecarga térmica.
- **Aislamiento:** 1500 V entre canales y bus lógico.
- **Normas:** Cumple con IEC 61131-2 y cuenta con certificaciones CSA, UL y NF.
- **Grado de protección:** IP20 acorde a IEC 61131-2 class 1.
- **Temperatura de funcionamiento:** 0 a 60 °C.
- **Resistencia a vibraciones:** 3 gn en 58-150 Hz en carril DIN de 35 x 7,5 mm.
- **Dimensiones:** 128,3 mm de ancho, 70 mm de profundidad y 13,9 mm de altura.
- **Peso:** 0,112 kg.

Características

Corriente nominal (A)	0
Sensibilidad (mA)	500
EAN	3595864000329
Referencia	SCHNEIDER STBDDO3200K
Voltaje nominal (V)	24

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 28 de septiembre de 2026