Ficha del producto



Kit de salida digital STB 24 V CC 2A estado sólido con 2 salidas y protección IP20

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO STBDDO3230K

Kit de salida digital estándar Modicon STB, compuesto por base STBXBA1000, conectores de abrazadera y tornillo, y módulo STBDDO3230. Ofrece 2 salidas digitales de estado sólido a 24 V CC, con protección contra cortocircuitos y sobrecarga térmica.

Ver producto en web

Descripción

El kit STB, Std, 02 SD TRT, 24vDC 2A Kit_STBXTS es una solución de E/S distribuida de la gama Modicon STB, diseñada para aplicaciones industriales que requieren salidas digitales de alta fiabilidad. Este kit incluye una base STBXBA1000 y módulos de conexión que facilitan la integración en sistemas automatizados. Con un módulo STBDDO3230 que proporciona dos salidas digitales de estado sólido, este kit opera a una tensión de 24 V CC, garantizando un rendimiento óptimo en entornos exigentes.

El STB, Std, 02 SD TRT se caracteriza por su robustez y versatilidad, permitiendo configuraciones de lógica positiva o negativa. Su diseño incluye protección contra sobrecargas térmicas, cortocircuitos y polaridad inversa, asegurando la integridad del sistema. Además, cuenta con un tiempo de respuesta eficiente y un aislamiento de 1500 V entre canales, lo que lo hace ideal para aplicaciones críticas.

- **Número de salidas digitales:** 2
- **Tipo de salida:** Estado sólido
- **Tensión de salida:** 24 V CC
- **Tiempo de respuesta:** 520 µs off-a-on, 720 µs on-a-off
- **Protección:** Cortocircuitos, sobrecarga térmica, polaridad inversa
- **Normas:** IEC 61131-2, NF, CSA, UL
- **Grado de protección:** IP20
- **Temperatura de funcionamiento:** 0…60 °C
- **Humedad relativa:** 95 % a 60 °C sin condensación
- **Peso:** 0,116 kg

Características

Corriente nominal (A)	2
EAN	3595863989304
Referencia	SCHNEIDER STBDDO3230K
Voltaje nominal (V)	24

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 11 de noviembre de 2026