

Ficha del producto

Auxiliar de reconectador automático ARA iC60 230 V AC 1 A, IP20, 5 mA, 470 g

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9C70134



El Reconectador Automático ARA iC60 de la gama Acti 9 es un dispositivo auxiliar con 2 contactos de señalización. Ofrece múltiples programas de reconexión y es compatible con sistemas de 230 V. Ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Reconectador Automático ARA iC60 de la gama Acti 9 es un dispositivo auxiliar diseñado para optimizar la reconexión automática en sistemas eléctricos. Este componente, que forma parte de la gama IC60, se caracteriza por su alta fiabilidad y versatilidad, siendo ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Su diseño permite una fácil instalación en carriles DIN, asegurando un montaje seguro y eficiente.

El ARA iC60 cuenta con dos contactos de señalización sin tensión, operando a una tensión de circuito de 24 V y 10 mA en corriente alterna o continua. Su capacidad de reconexión se adapta a diferentes necesidades, ofreciendo múltiples programas que permiten ajustar el número de intentos y los ciclos de reconexión, garantizando así un funcionamiento óptimo en diversas condiciones.

- **Tensión nominal de alimentación:** 230 V AC 50/60 Hz
- **Corriente de entrada:** 5 mA
- **Duración mínima del impulso:** ≥ 200 ms
- **Tiempo de respuesta:**
- **Grado de protección:** IP20
- **Temperatura de funcionamiento:** -25...60 °C
- **Durabilidad eléctrica:** 5000 ciclos
- **Compatibilidad:** Acti 9 iC60 RCBO
- **Dimensiones:** 93 mm (altura) x 63 mm (anchura) x 75,5 mm (profundidad)
- **Peso:** 470 g

Este dispositivo es una solución eficaz para la gestión de la energía, asegurando la continuidad del servicio eléctrico y minimizando las interrupciones en el suministro.

Características

Corriente nominal (A)	1
Sensibilidad (mA)	5
EAN	3606480097997
Referencia	SCHNEIDER A9C70134
Voltaje nominal (V)	230

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, [contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 14 de octubre de 2026