

Ficha del producto

Reconectador automático ARA IID 4 polos 230 V AC 1 A, IP20, 5000 ciclos de durabilidad

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9C70344



El reconectador automático ARA P/iID 4 polos de la gama Acti 9 es un dispositivo auxiliar que permite la reconexión automática en circuitos de 230 V. Con señalización LED y montaje en carril DIN, ofrece alta durabilidad y eficiencia.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El **RECONECTADOR AUTOMATICO ARA P/iID 4POLOS** de la gama Acti 9 es un dispositivo auxiliar diseñado para optimizar la reconexión automática en sistemas eléctricos. Este modelo, perteneciente a la gama IID, ofrece una solución eficiente y confiable para la gestión de circuitos eléctricos, garantizando un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones.

El ARA IID cuenta con una composición de contactos de señalización que incluye 2 contactos sin tensión, operando a una tensión de circuito de señalización de 24 V 10 mA CA/CC y 230 V 1 A CA. Su diseño permite un control de inhibición de automatismo mantenido a 230 V AC 50/60 Hz, con un tiempo de respuesta inferior a 500 ms, lo que asegura una rápida recuperación ante interrupciones.

Entre sus características técnicas destacan:

- Tensión nominal de alimentación: 230 V AC 50/60 Hz
- Durabilidad eléctrica: 5000 ciclos
- Grado de protección: IP20 (IP40 con envolvente modular)
- Temperatura de funcionamiento: -25...60 °C
- Consumo de potencia: 2 W
- Resistencia a picos de tensión: 6 kV
- Montaje en carril DIN, ajustable en clip
- Señalización LED para estados de funcionamiento
- Preparado para bloqueo con candado en posición OFF
- Compatibilidad con interruptores diferenciales Acti 9 IID40

Este dispositivo es ideal para aplicaciones que requieren un control preciso y una alta fiabilidad en la reconexión automática de circuitos eléctricos.

Características

Corriente nominal (A)	1
EAN	3606480675683
Referencia	SCHNEIDER A9C70344
Voltaje nominal (V)	230

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 17 de septiembre de 2026