Ficha del producto



Interruptor automático IC60L MA 3P 1,6A de SCHNEIDER, 15kA, montaje en carril DIN

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F90372

El Acti 9 iC60 RCBO es un interruptor automático en miniatura de 3 polos, diseñado para motores. Con una corriente nominal de 1,6 A y capacidad de corte de hasta 40 kA, ofrece protección confiable en aplicaciones residenciales y comerciales.

Ver producto en web

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** (modelo **iC60LMA 3P 1,6A MA**) es un interruptor automático en miniatura diseñado específicamente para la protección de motores en aplicaciones industriales y comerciales. Este dispositivo pertenece a la gama **Acti 9** y se destaca por su alta capacidad de corte y su tecnología de disparo magnético, lo que garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos.

Con un número de polos de **3P** y una corriente nominal de **1,6 A**, el iC60LMA es ideal para entornos donde se requiere una protección confiable y eficiente. Su capacidad de corte alcanza hasta **40 kA Icu** en 220...240 V AC, lo que lo convierte en una opción segura para diversas aplicaciones eléctricas.

Este dispositivo cumple con las normas de seguridad más exigentes, incluyendo la categoría de empleo A acorde a HB1 y En> 50 A. Además, su diseño permite un montaje fácil en carril DIN, con conexiones que soportan cables rígidos y flexibles de hasta 25 mm².

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 220...240 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC
- Grado de protección: IP20
- Durabilidad mecánica: 20,000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10,000 ciclos
- Temperatura de funcionamiento: -35...70 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 0...2000 m
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Tipo de control: Maneta

- Peso: 0,375 kg

Características

Corriente nominal (A)	1
Curva de disparo	MA
EAN	3606480085925
Nº de polos	3P
Referencia	SCHNEIDER A9F90372

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 2 de noviembre de 2026