

Ficha del producto

Interruptor automático IC60L MA 3P 6,3A de SCHNEIDER, 15kA en 440V AC, montaje DIN.



Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F90376

Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, 3 polos, corriente nominal de 6,3 A. Diseñado para motores, con capacidad de corte de hasta 40 kA. Montaje en carril DIN, grado de protección IP20 y rango de temperatura de -35 a 70 °C.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** es un interruptor automático en miniatura diseñado para la protección de motores en aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Este dispositivo de la gama **Acti 9** ofrece una solución confiable y eficiente, garantizando la seguridad eléctrica en diversas instalaciones. Con un número de polos de **3P** y una corriente nominal de **6,3 A**, el iC60LMA es ideal para entornos donde se requiere un control preciso y una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos.

Este interruptor cuenta con tecnología de disparo magnético y un poder de corte de hasta **40 kA Icu** en 220...240 V AC, asegurando una protección robusta. Su diseño permite una fácil instalación en carriles DIN, y su indicador de posición del contacto proporciona una señalización clara del estado del dispositivo. Además, su grado de protección IP20 lo hace adecuado para entornos interiores.

- Número de polos: 3P
- Corriente nominal: 6,3 A
- Poder de corte: 15 kA Icu en 440 V AC
- Tensión nominal de empleo: 220...240 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC
- Durabilidad eléctrica: 10,000 ciclos
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35...70 °C
- Conexiones: Terminal simple, 1...25 mm² rígido
- Altura: 85 mm, Anchura: 54 mm, Profundidad: 78,5 mm
- Peso: 0,375 kg
- Grado de contaminación: 3

Características

Corriente nominal (A)	6
Curva de disparo	MA
EAN	3606480085994
Nº de polos	3P
Referencia	SCHNEIDER A9F90376
Voltaje nominal (V)	440

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 21 de octubre de 2026