

Ficha del producto

**Interruptor automático IC60L
SCHNEIDER ACTI 9 40A 2P
térmico-magnético 15000A Icn
400V**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F93240

Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, modelo IC60L, con 2 polos y corriente nominal de 40 A. Diseñado para redes AC, ofrece protección térmico-magnética y capacidad de corte de hasta 15,000 A. Ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Interruptor Automático en Miniatura Acti 9 iC60 RCBO IC60L 2X40A -CURVAB es un dispositivo esencial para la protección de circuitos eléctricos en aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Diseñado para manejar corrientes superiores a 0,1 A, este interruptor ofrece una solución confiable y segura, cumpliendo con las normativas EN 60898-1 e IEC 60898-1. Su tecnología de disparo térmico-magnético garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos, con una capacidad de corte de hasta 15,000 A en 400 V AC y 70 kA en diferentes rangos de voltaje.

Este modelo cuenta con dos polos, lo que permite proteger dos circuitos simultáneamente. Su diseño compacto y montaje en carril DIN facilitan la instalación en cuadros eléctricos. Además, el indicador de posición del contacto y la señalización de disparo proporcionan una fácil visualización del estado del dispositivo.

- **Corriente nominal:** 40 A
- **Número de polos:** 2P
- **Capacidad de corte:** 15,000 A Icn en 400 V AC
- **Frecuencia de red:** 50/60 Hz
- **Tensión nominal de empleo:** 220...240 V AC
- **Grado de protección:** IP20
- **Temperatura de funcionamiento:** -35...70 °C
- **Durabilidad eléctrica:** 10,000 ciclos
- **Conexiones:** Terminal simple, 1...35 mm² rígido
- **Peso:** 0,25 kg

Características

Corriente nominal (A)	40
Curva de disparo	B
EAN	3606480083587
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9F93240
Voltaje nominal (V)	400

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 20 de octubre de 2026