

Ficha del producto



Receptor rf-wiegand 12 vdc con protocolos clock&data, wiegand 26 y 37

Marca: FERMAX

Referencia: FERMAX 5266

El receptor RF-WIEGAND 12 VDC es una interfaz de radiofrecuencia diseñada para integrar los mandos a distancia AXESKEY de 868 MHz en sistemas de control de accesos, como la central AC Plus 4410 y el controlador de puerta 4420. Soporta tres protocolos de codificación: Clock&Data, Wiegand 26 y Wiegand 37. Además, permite la conexión de identificadores manos libres con la antena HF correspondiente. Su alimentación es de 12 VDC y cuenta con una temperatura de funcionamiento de -20°C a +85°C.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El receptor RF-WIEGAND 12 VDC es una interfaz de radiofrecuencia diseñada para integrar los mandos a distancia de la gama AXESKEY 868MHz en sistemas de control de accesos, como la central AC Plus 4410 y el controlador de puerta 4420, así como en sistemas IP_AXES. Este dispositivo permite la adición de identificadores manos libres mediante la antena HF Hands-free correspondiente, ofreciendo una solución versátil y eficiente para la gestión de accesos. El receptor codifica la señal del emisor en tres protocolos distintos: Clock&Data, Wiegand 26 y Wiegand 37, adaptándose a diversas necesidades de instalación.

- **Alimentación:** 12V DC (rango de 9V DC a 21V DC)
- **Frecuencia:** 868,35 MHz
- **Consumo en reposo:** 14 mA
- **Consumo en funcionamiento:** 36 mA
- **Temperatura de funcionamiento:** -20°C a +85°C
- **Estanqueidad:** IP54 (con prensaestopas IP65)
- **Dimensiones:** 82 x 190 x 40 mm
- **Protocolos de codificación:** Clock&Data, Wiegand 26, Wiegand 37
- **Compatibilidad:** Mandos AXESKEY 868MHz y sistemas IP_AXES
- **Instalación:** Fácil integración en sistemas de control de accesos

Características

Alto	4,5
Ancho	8,5
EAN	8424299052663
Profundidad	18,5

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 2 de octubre de 2026