Ficha del producto



Panel LED Circular Sensor Light 18W Epistar con Sensor de Movimiento

Marca: LEDME

Referencia: LEDME LM5574

Panel LED circular de la serie Sensor Light de M LEDME, con potencia de 18W y fuente lumínica Epistar. Ofrece una luminancia de 1800 lúmenes y eficiencia de 100 lm/W. Cuenta con sensor de movimiento integrado, ángulo de detección de 110° y vida útil de 30.000 horas.

Ver producto en web

Descripción

El Panel Led Circular Serie Sensor Light de M LEDME es un dispositivo de iluminación inteligente que integra un sensor de movimiento para automatizar la encendido y apagado, optimizando el consumo energético en espacios específicos.

Características técnicas

- Vatios: 18 w
- Fuente Lumínica: Epistar
- Luminosidad: 1800 lm
- Eficiencia Lm: 100
- Temperatura De Trabajo: -20°C ~ +45°C
- Ángulo de emisión: 120°
- Vida Útil: 30000 horas
- Protección: IP20
- Ik: 5
- Clase Aislamiento Eléctrico: II
- Alimentación: 170-265v ac
- Dimensión: 218X43H mm
- Dimensión De Corte: 205 mm
- Material: Aluminio | PC
- CRI: 80

- Temperatura De Color: 4500K | 6000K
- Incluye: Sensor de movimiento
- Garantía: 3 años
- Ángulo De Detección: 110°
- Distancia De Detección: 6 metros
- Tiempo Mín. - Tiempo Máx.: 15 segundos hasta 5 minutos
- Regulación De Tiempo: Modo Día / Noche

Gracias a su sensor con regulación de modo día/noche y tiempos ajustables, este panel se adapta al entorno reduciendo el uso innecesario de luz.

Características

Clase de aislamiento	Clase II
Memoria	No
Tensión de aislamiento	Clase II
Alto	43H mm
Ancho	218 mm
Ángulo de apertura	120°
Clasificación energética	A
Diámetro	218 mm
Diámetro del empotramiento (mm)	205 mm
Driver incluido	Sí
EAN	8435579755747
Libre de halógenos	Sí
Lúmenes (lm)	1800 lm
Mando a distancia	No
Peso (kg)	0.043 kg
Potencia (W)	18 W
Protección	IP20
Tipo de corriente	AC
Potencia luz (W)	18
Diámetro (cm)	21.8 cm

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 6 de noviembre de 2026