

Ficha del producto

**Magnetotérmico 2P 40A curva C
10kA 230/400V**

Marca: LEGRAND

Referencia: LEGRAND 407804



Interruptor magnetotérmico de 2 polos con corriente asignada de 40 A y curva de disparo C. Protege instalaciones contra sobrecargas y cortocircuitos, con poder de corte de 10 kA a 400 V según EN 60947-2. Tensión nominal de 400 V CA, aislamiento de 500 V y profundidad constructiva de 44 mm.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Interruptor magnetotérmico de 2 polos diseñado para la protección de instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos. Permite además el control y aislamiento de la instalación. Su diseño compacto de 2 módulos facilita la integración en cuadros eléctricos estándar, ofreciendo una solución fiable para la gestión de la corriente asignada de 40 A en redes monofásicas o trifásicas según la configuración.

Características técnicas

- Corriente asignada: 40 A
- Curva de disparo: C
- Número de polos: 2 (todos protegidos)
- Tensión nominal: 230/400 V~
- Poder de corte: 10 kA a 400 V (EN 60947-2) y 6 kA a 400 V (EN 60898)
- Poder de corte a 230 V: 25 kA
- Tensión de aislamiento (Ui): 500 V
- Índice de impulso máximo (Uimp): 4 kV
- Frecuencia: 50...60 Hz
- Clase de limitación de intensidad: 3
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -25...70 °C
- Sección de cable rígido: 1.5...35 mm²

- Sección de cable flexible: 1.5...25 mm²
- Profundidad constructiva: 44 mm
- Instalación a ras: Sí
- Nivel de polución: 2

Este dispositivo garantiza una desconexión rápida y segura ante fallos eléctricos, protegiendo tanto la infraestructura como los equipos conectados. La compatibilidad con equipos adicionales permite adaptar la protección a necesidades específicas de la instalación.

Características

Corriente nominal (A)	40
Curva de disparo	C
EAN	3245064078047
Nº de polos	2P
Profundidad	44 mm
Protección	IP20

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 25 de octubre de 2026