Ficha del producto

Módulo extensor bastidor Modicon M340

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO BMXXBE1000



Módulo de extensión para bastidor de la plataforma automática Modicon M340, compatible con modelos BMXXBP0400, BMXXBP0600, BMXXBP0800 y BMXXBP1200. Diseñado para configuraciones multi-rack, incluye 2 conectores hembra SUB-D 9, 4 LEDs de estado de dirección, 1 LED verde RUN y 1 LED rojo COL.

Ver producto en web

Descripción

M340, Módulo de extensión de bastidor para la plataforma automática Modicon M340, diseñado para ampliar la configuración de múltiples racks. Se utiliza como extensor del panel posterior, facilitando la integración en sistemas de automatización industriales con múltiples unidades.

Características técnicas

- Compatibilidad: BMXXBP0600, BMXXBP0400, BMXXBP0800, BMXXBP1200
- Conectores: 2 conectores hembra SUB-D 9
- Indicadores locales: 1 LED verde (RUN) para estado del barramento, 1 LED rojo (COL) para error de colisión, 4 LEDs verdes para estado de direcciones del rack
- Consumo de corriente: 160 mA a 24 V CC, 22 mA a 3.3 V CC
- Formato: Estándar
- Grado de protección: IP20
- Temperatura ambiente de funcionamiento: 0…60 °C
- Humedad relativa: 10…95 % sin condensación
- Directivas: 2014/35/EU (bajo voltaje), 2014/30/EU (EMC)
- Certificaciones: CE, UL, CSA, RCM, Generador Merchant Navy
- Normas: EN 61131-2, EN/IEC 61010-2-201, UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201, IACS E10, EN/IEC 61000-6-5, EN/IEC 61850-3
- Características ambientales: Lugares peligrosos clase I división 2
- Tratamiento de protección: TC

- Estado de oferta sostenible: Producto Green Premium
- Conforme con REACh sin SVHC: Sí
- Directiva RoHS UE: Cumplimiento proactivo (fuera del alcance)
- Sin mercurio: Sí
- Exenciones de RoHS: Sí
- Normativa de RoHS China: X

Características

EAN	3595864009728
Gama	Industrial
Nº de elementos	1
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	24 V CC

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 28 de noviembre de 2026