Ficha del producto



Bastidor rack 12 posiciones para Modicon M340

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO BMXXBP1200

Bastidor de 12 ranuras para la plataforma automática Modicon M340, compatible con módulos E/S, procesador BMXP34 y fuentes de alimentación BMXCPS. Diseñado para montaje en panel con 4 tornillos M6, soporta temperaturas de funcionamiento de 0 a 60 °C y ofrece protección IP20. Consumo de potencia de 0,74 W, con un conector XBE para expansión.

Ver producto en web

Descripción

Bastidor de 12 ranuras para la plataforma automática Modicon M340, diseñado para alojar módulos de entrada/salida, procesadores y fuentes de alimentación compatibles. Ideal para instalaciones industriales que requieren una configuración modular y escalable.

Características técnicas

- Número de ranuras: 12 bus X
- Compatibilidad del producto: Módulo E/S, Processador BMXP34, Módulo de aplicación específica, Fuente de alimentación BMXCPS
- Consumo de potencia: 0,74 W
- Conector de expansión: 1 conector (XBE) módulo de expansión
- Modo de fijación: Con 4 tornillos - diámetro: 4,32…6,35 mm, montaje en panel por 4 parafusos M6, montaje en placa
- Peso del producto: 1,27 kg
- Grado de protección: IP20
- Temperatura ambiente de funcionamiento: 0…60 °C
- Humedad relativa: 10…95 % sin condensación
- Tratamiento de protección: TC
- Estado de oferta sostenible: Producto Green Premium
- Conforme con REACh sin SVHC: Sí

- Directiva RoHS UE: Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
- Sin mercurio: Sí
- Información sobre exenciones de RoHS: Sí
- Normativa de RoHS China: X
- RAEE: En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura

Características

EAN	3595863909029
Gama	Industrial
Nº de elementos	12
Peso (kg)	1,27 kg
Potencia (W)	0,74 W
Protección	IP20

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 28 de noviembre de 2026