

Ficha del producto

**Driver LED Lifud 48W 27-42V DC
1200mA No Flicker**

Marca: Lifud

Referencia: LEDME LF-GIF050YS-1200H



Driver LED Lifud de 48W con salida regulada de 27-42V DC y corriente de 1200 mA. Diseñado para alimentación 220-240V AC, ofrece protección contra sobrecarga y cortocircuito. Cumple clase de aislamiento eléctrico II, factor de potencia 0.9 y rango de temperatura de trabajo de -30°C a +50°C.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

Driver de alimentación Lifud modelo LF-GIF050YS1200H, diseñado para proporcionar energía estable a sistemas de iluminación LED. Este dispositivo convierte la corriente alterna de red en corriente continua regulada, asegurando un funcionamiento sin parpadeo (No Flicker) y una potencia máxima de 48W. Su diseño compacto y materiales de calidad garantizan un rendimiento fiable en instalaciones interiores.

Características técnicas

- Marca: Lifud
- Modelo: LF-GIF050YS1200H
- Potencia Máxima: 48W
- Alimentación: 220-240V AC
- Salida: 27-42V DC
- Intensidad de Corriente: 1200 mA
- Factor de Potencia: 0.9
- Temperatura de Trabajo: -30°C ~ +50°C
- Protección: IP20
- Clase de Aislamiento Eléctrico: II
- Protección contra Sobrecarga: Sí
- Protección contra Cortocircuito: Sí
- Protección contra Sobrecalentamiento: No
- Material: PC

- Dimensiones: 140x43x29H mm
- Garantía: 5 años

Este driver ofrece una salida de corriente constante de 1200 mA, lo que permite una gestión eficiente de la energía y una larga vida útil para los equipos conectados. La protección integrada contra sobrecargas y cortocircuitos añade una capa de seguridad adicional al sistema eléctrico. Su factor de potencia de 0.9 contribuye a una mayor eficiencia energética en la instalación.

Características

Tensión de aislamiento	Clase II
Alto	29 mm
Ancho	43 mm
Largo	140 mm
Material	PC
Potencia máxima (W)	48 W
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	220-240 V
Uso	Interior

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 18 de octubre de 2026