


## Ficha del producto

**Alimentador 18VCC/1,5A DIN6.  
FERMAX 4812**

Marca: FERMAX

Referencia: FERMAX 4812



Alimentador 18VCC 1.5A

Fabricante: **Fermax**[Ver producto en web](#)**Descripción**

## Descripción

Se emplea para alimentar los diferentes equipos de una instalación de Fermax.  
Construidos en material autoextinguible VO.  
Incluyen un juego de tapas para proteger los terminales de conexión.

Formato carril DIN-6 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.

## Especificaciones técnicas

Dimensiones DIN 6: 105x 90 x60 mm

Tensión de entrada: 100-240 Vac

Tensión de salida: 18 Vdc

Corriente de salida: 1,5A

Protección entrada: PTC y fusible de 2,3A

Protección salidas: Limitación electrónica para sobrecarga y cortocircuito

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

- Dispone de dos leds indicadores de funcionamiento:
- Led ON encendido: indica que el alimentador está en funcionamiento.
  - Led OVERLOAD encendido: indica máxima corriente excedida, (será necesario disminuir la carga de la instalación o añadir alimentador/es adicional/es).
  - Led ON+OVERLOAD parpadeando: indica cortocircuito.

**Peso:** 0,3225 kg

**Medidas del producto embalado:** 11x9,5x6,5 cm

**EAN 13:** 8424299048123

**Características**

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8424299048123 |
|-----|---------------|

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 12 de octubre de 2026