

Fiche produit



Minuterie électronique 3000W incandescent 230V

Marque: DINUY

Référence: DINUY MI PLA 002

- Minuterie électronique pour installation dans la boîte de registre.
- Connexion à 3 fils, nécessite le neutre.
- Valable pour les lampes à LED, à incandescence, fluorescentes et à extraction.
- Activation par boutons-poussoirs conventionnels .
- Il dispose de 2 modes de fonctionnement : minuterie réinitialisable ou interrupteur à impulsion temporisé.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Référence produit MI PLA 002
Tension d'alimentation (V) 230VAC
Fréquence (Hz) 50/60
Consommation propre 0,7W
Pouvoir de coupure du relais (A) 16
> Lampes LED (W) 400
Incandescent et Halogène 230V (W) 3000
Halogène 12V avec transformateur électronique (W) 3000
Halogène avec transformateur ferromagnétique (W) 2400
Fluorescent lampes (W) 1300
Lampes fluorescentes (VA) 1300
Permet le contacteur OUI
Passage à zéro OUI
Installation à 3 fils
Éclairage permanent Non
Avertissement d'arrêt Non
Temporisation minimum (secondes) 30
Temporisation maximum (minutes) 10
Télécommande temporisée OUI
Boutons poussoirs lumineux OUI (Maximum 20 Unités)

Température de fonctionnement (°C) (min) 0
Température de fonctionnement (°C) (max) 40
LED lumineuse permanente Non
Boîtier d'enregistrement de montage
Protection environnementale IP20 selon UNE20324Conformément avec les Normes UNE-EN60669-2-1 et UNE-EN60669-2-3

Caractéristiques

EAN	8422447002614
Fabricant	Dinuy
Tension nominale (V)	230V

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 29 octobre 2026