Fiche produit



SPLITTER POE SP-POE12

Marque: FERMAX

Référence: FERMAX 1498

El splitter POE SP-POE12 está diseñado para alimentar dispositivos IP que requieran 12V CC mediante un conector externo. Es útil para alimentar, mediante switch PoE, dispositivos MEET no PoE (monitores MIO y placas MILO). Está basado en un convertidor CC/CC que reduce el voltaje desde 44-57V CC hasta 12 V CC. La corriente máxima de salida es de 1,35 A (P max = 15 W). El voltaje de salida (POWER) y los datos (DATA) entran en el splitter a través del conector RJ45 de entrada, provenientes de un dispositivo PoE. Los datos (DATA) se suministran mediante un conector RJ-45 y la alimentación de 12 V CC mediante un conector CC. Características Alimentación para dispositivos MEET: 1,25A/12V CC Rango de voltaje de entrada: 44÷57V CC Alto rendimiento: 84% Diseñado para redes de 10Mbit/s y100Mbit/s Indicaciones luminosas mediante LEDS. Proteccioones: Frente a cortocircuitos SCP Frente a sobrecargas OLP

Voir le produit en ligne

Description

Rango de voltaje de entrada 44V ÷ 57V CC Consumo de corriente 0,32A÷0,41A Potencia de salida 15W Eficiencia 84% Voltaje de salida 12V CC Corriente de salida 1,25A Rizado 150mV p-p max. Protección SCP frente a cortocircuitos y proteccion OLP frente a sobrecargas 105% ÷ 150% con recuperación automática. Indicaciones ópticas: Enchufe RJ45 con diodo indicador de voltaje de entrada Encendido: entrada de voltaje correcta. Apagado: sin voltaje de entrada. Estandard PoE IEEE 802.3af/at Disposición de los pares del cable 1/2 (+) ; 3/6 (-) ; 4/5 (+) ; 7/8 (-) Velocidad de transmisión 10/100Mb/s Full Duplex Conector de entrada Enchufe RJ-45 Conector de alimentación de salida 30cm de cable + conector 5.5 / 2.1 Condiciones ambientales Clase II, -10ºC÷40ºC

Caractéristiques

Haute	2,4
Largeur	11,7
EAN	8424299014982
Profondeur	5

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 17 novembre 2026