

Fiche produit

SPLITTER POE SP-POE12

Marque: FERMAX

Référence: FERMAX 1498



El splitter POE SP-POE12 está diseñado para alimentar dispositivos IP que requieran 12V CC mediante un conector externo. Es útil para alimentar, mediante switch PoE, dispositivos MEET no PoE (monitores MIO y placas MILO). Está basado en un convertidor CC/CC que reduce el voltaje desde 44-57V CC hasta 12 V CC. La corriente máxima de salida es de 1,35 A (P max = 15 W). El voltaje de salida (POWER) y los datos (DATA) entran en el splitter a través del conector RJ45 de entrada, provenientes de un dispositivo PoE. Los datos (DATA) se suministran mediante un conector RJ-45 y la alimentación de 12 V CC mediante un conector CC.

Características Alimentación para dispositivos MEET:
1,25A/12V CC Rango de voltaje de entrada: 44÷57V CC
Alto rendimiento: 84% Diseñado para redes de 10Mbit/s y 100Mbit/s Indicaciones luminosas mediante LEDS.
Protecciones: Frente a cortocircuitos SCP Frente a sobrecargas OLP

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Rango de voltaje de entrada 44V ÷ 57V CC Consumo de corriente 0,32A÷0,41A Potencia de salida 15W Eficiencia 84% Voltaje de salida 12V CC Corriente de salida 1,25A Rizado 150mV p-p max. Protección SCP frente a cortocircuitos y proteccion OLP frente a sobrecargas 105% ÷ 150% con recuperación automática. Indicaciones ópticas: Enchufe RJ45 con diodo indicador de voltaje de entrada Encendido: entrada de voltaje correcta. Apagado: sin voltaje de entrada. Estandar PoE IEEE 802.3af/at Disposición de los pares del cable 1/2 (+) ; 3/6 (-) ; 4/5 (+) ; 7/8 (-) Velocidad de transmisión 10/100Mb/s Full Duplex Conector de entrada Enchufe RJ-45 Conector de alimentación de salida 30cm de cable + conector 5.5 / 2.1 Condiciones ambientales Clase II, -10°C÷40°C

Caractéristiques

Hauteur	2,4
Largeur	11,7
EAN	8424299014982
Profondeur	5

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 26 septembre 2026