

Fiche produit

SWITCH IP 4 PUERTOS POE

Marque: FERMAX

Référence: FERMAX 1586



Este switch cumple con el standard IEEE 802.3af/at. Proporciona alimentación a dispositivos IP que cumplan este standard, a través de alguno de sus 4 puertos PoE. Los puertos UP LINK se utilizan para interconexión con otros dispositivos de la red. Los diodos LED incorporados en cada puerto indican el estado de funcionamiento. La tecnología PoE permite reducir costes de instalación al evitar la necesidad de alimentar los dispositivos mediante alimentación externa.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Incluye adaptador de corriente de 220 Vac 4 puertos PoE 10/100Mb/s (transmisión de datos y alimentación) 2 puertos 10/100Mb/s (UP LINK) Permite longitudes de cable de hasta 100m. 30W por cada puerto PoE, para dispositivos que cumplan el standard IEEE802.3af/at (PoE+) Soporta auto-learning and auto-aging de direcciones MAC (1K) Incluye elementos de instalación adicionales Puertos 6 puertos 10/100Mb/s ports (4 x PoE + 2 x UP LINK) con autonegociación en las conexiones y con MDI/MDIX Auto Cross Alimentación IEEE 802.3af/at (puertos 1÷4), 52 V DC / 30 W en cada puerto * Protocolos IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP Ancho de banda 1,6Gbps Método de transmisión Store-and-Forward Indicaciones luminosas de funcionamiento Switch alimentado Link/Act Estado del PoE Alimentación del equipo ~100-240 V; 50/60 Hz; 1,3 A / 52 VDC; 1,15 A Mediante alimentador externo incluido Condiciones de funcionamiento Temperatura -10°C ÷ 40°C, Humedad relativa 5% - 90%, sin condensación Dimensiones Ancho=118, Alto=28, Hondo=85 [+/- 2mm] Peso neto/bruto 0,5/0,7kg Clase de protección EN 60950-1:2007 Temperatura de almacenamiento -20°C ÷ 60°C * Este valor de 30 W es el máximo que puede suministrar cada puerto. El consumo total no debe exceder de 48 W APLICACIÓN Este switch puede alimentar hasta 4 dispositivos MEET. Estos dispositivos pueden ser PLACAS KIN o MONITORES WIT. Solo hay que conectar cada dispositivo a uno de los 4 puertos PoE mediante un cable Ethernet. Además, también sería posible alimentar PLACAS MILO, MONITORES MIO o CONSERJERIA MEET. Sería preciso añadir un Splitter PoE Ref. 1498 en estos casos. Los dos puertos UP LINK pueden utilizarse para interconexión con otro switch. Accesorios incluidos: Alimentador Soportes para montaje en rack

Caractéristiques

Haute

8,7

Largeur	25,2
EAN	8424299015866
Profondeur	20,6

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 8 octobre 2026