

Fiche produit

CONTROLADOR DE PUERTA MINI WG 1 PTA WIFI

Marque: FERMAX

Référence: FERMAX 5193



Los controladores wiegand permiten dotar a la instalación de control de accesos de una seguridad anti-sabotaje al incorporar el mecanismo de apertura de puerta en otro emplazamiento que el lector. El controlador mini wifi incorpora adicionalmente de conexión para pulsador de salida, sensor de puerta y salida de alarma para conexión de dispositivos de señalización (ejemplo: sirena o luminaria led). El controlador incluye: Teclado de programación IR para la configuración y mantenimiento de la instalación. Tarjeta máster para dar de alta/baja usuarios de manera rápida y cómoda. Tornillería para su fijación a pared Mini destornillador Manual de instalación Características 1.000 usuarios (en local) + 500 usuarios (en app). Modos de funcionamiento: Tarjeta, tarjeta o teclado, tarjeta con teclado y multi tarjetas/teclados válidos. Permite la conexión de 1 lector con salida Wiegand 26. Permite teclados que transmiten en 4 bits, 8bits (ASCII), o 10 bits Número tarjeta virtual. Incluye teclado de programación mediante Infrarrojos. Permite conectar un dispositivo externo que actúe como alarma (ej: sirena o señalización LED). Permite conectar un sensor de contacto para el estado de la puerta (visible a través de la app). (contacto magnético ref. 1076) Modo interlock entre 2 puertas mediante la conexión de 2 controladores mini WiFi. Permite 1 tarjeta máster, 2 usuarios de pánico y un usuario de seguridad. Modo autorrecolección de llaveros. Dar de alta/baja usuarios/códigos de teclado en remoto (disponible a través de la app)*. Restricciones temporales para usuarios (disponible a través de la app)*. Códigos de invitado y de un solo uso. Monitorización de aperturas de puerta (disponible a través de la app)*. Apertura de puerta remota (disponible a través de la app)*. (*) Siempre que se disponga de una red WiFi con conexión a Internet. Funcionamiento: Conectar un lector de proximidad o de teclado con salida Wiegand al controlador mini wifi. Dar de alta usuarios o credenciales (tarjetas/llaveros de proximidad o códigos de teclado). Mediante el mando IR Mediante la tarjeta máster Mediante la app TUYA Lectores FERMAX compatibles: REF. 5293 - TECLADO

C/PROXIMIDAD RESISTANT REF. 5190 - TECLADO WIEGAND CITY (y su versión en Skyline Ref. 5191 o Marine Ref. 5192) REF. 5296 - LECTOR PROX. RESISTANT WG REF. 6957 - LECTOR PROXIMIDAD DESFIRE CITY (y su versión en Skyline Ref. 7463 o Marine Ref. 5509) REF. 6992 - LECTOR PROXIMIDAD CITY (modelo Skyline Ref. 7440 o Marine Ref. 5472) REF. 6958 - LECTOR PROXIMIDAD WG MIFARE/EM CITY (modelo Skyline Ref. 7461) Consultar el manual para conocer las distancias máximas entre el lector y el controlador mini wifi.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Alimentación: 12 Vdc Capacidad usuarios: 1.000 (en local) + 500 (en app) Capacidad de credenciales: 1.000 (en local) + 1.000 (en app) Modos de acceso: Tarjeta, Tarjeta o Teclado (PIN), tarjeta + teclado (PIN) Relé: 1 salida de relé de 2A (salida 12Vdc/2A según alimentación) Configuración del relé posible para funcionamiento como contacto seco (libre de potencial). Tiempo de salida regulable: 1-99 segundos (5 segundos programados por defecto) Protocolo: Wiegand 26bits Material: ABS

Caractéristiques

Haute	3
Largeur	10,9
EAN	8424299051932
Profondeur	11,7

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 11 septembre 2026