

Fiche produit

**Spot Downlight LED Bless 30W
4500K Marque M LEDME**

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM4252



Le spot encastrable LED Bless de 30W intègre une source Osram et un driver Lifud pour un éclairage efficace. Avec 3300 lumens, un angle de 60° et un CRI de 80, il fonctionne entre -20°C et 45°C. Son boîtier en aluminium garantit une dissipation thermique optimale dans les installations encastrables avec protection IP20.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Le spot Downlight LED Bless de la marque M LEDME est un dispositif d'éclairage encastrable conçu pour offrir une solution lumineuse efficace et durable. Avec une puissance de 30W et une source lumineuse Osram, il fournit une luminosité de 3300 lumens avec une température de couleur ajustable entre 3000K, 4500K et 6000K.

Caractéristiques techniques

- Puissance : 30 W
- Source Lumineuse : Osram
- Luminosité : 3300 lm
- Efficacité Lm : 110
- Température de Fonctionnement : -20°C ~ +45°C
- Angle : 60°
- Durée de Vie : 50000 heures
- Protection : IP20
- Classe d'Isolation Électrique : II
- Protection contre les Surtensions : 4 Kv
- Alimentation : 220-240V CA
- Installation : Encastrable
- Dimensions : 205x85H mm
- Dimensions de Découpe : 170 mm

- Matériau : Aluminium
- Driver : Lifud
- CRI : 80
- UGR : <17
- Facteur de Puissance : 0.9
- Flicker Free : Oui
- Réglable : Optionnel
- Garantie : 5 ans

Sa construction en aluminium et son driver Lifud garantissent un fonctionnement stable avec un faible éblouissement (UGR <17) et sans scintillement, adapté aux espaces intérieurs nécessitant une installation encastrable.

Caractéristiques

Classe d'appliance	Catégorie II
Haute	85 mm
Cri (Ra)	80
Diamètre	170 mm
Pilote inclus	Oui
Fabricant	Ledme
Lumens (lm)	3300 lm
Matériel	Aluminio
Puissance (W)	30 W
Protection	IP20
Tension nominale (V)	220-240 V
Température de couleur	4500K
Durée de vie estimée (h)	50000

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 10 octobre 2026