

Fiche produit

Alimentation slim 100W 12Vdc pour rubans LED

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM2245



Alimentation LEDME de 100W avec sortie 12V DC, conçue pour rubans LED. Intègre un boîtier en aluminium, une protection IP44 et des fonctions de surcharge et de court-circuit. Accepte une entrée de 220-240V AC à 50/60 Hz, fonctionnant entre -20°C et +45°C. Inclut un dip switch pour la configuration et respecte la classe d'isolation électrique I.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Alimentation LEDME de conception slim, conçue pour alimenter des rubans LED avec une puissance maximale de 100W. Cet équipement convertit le courant alternatif du réseau en courant continu de 12V, garantissant un fonctionnement stable et sûr pour vos installations d'éclairage.

Caractéristiques techniques

- Marque : LEDME
- Puissance maximale : 100W
- Entrée : 220-240V AC, 50/60 Hz
- Sortie : 12V DC
- Protection IP44
- Classe d'isolation électrique : I
- Protection contre la surcharge et le court-circuit
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +45°C
- Matériau : Aluminium
- Dimensions : 160x53x21H mm
- Facteur de puissance : >0,5
- Technologie Flicker Free
- Inclut un DIP switch
- Garantie : 3 ans

La construction en aluminium et la protection IP44 la rendent adaptée aux environnements exposés à la poussière et aux éclaboussures. La technologie Flicker Free contribue à un éclairage plus confortable pour la vue. Son format compact facilite l'intégration dans des espaces réduits.

L'installation se réalise en saillie, permettant une fixation simple et accessible pour la maintenance.

Caractéristiques

Classe d’appliance	Catégorie I
Fréquence	50/60 Hz
Haute	21 mm
Largeur	53 mm
Fabricant	Ledme
Long	160 mm
Matériel	Aluminio
Puissance (W)	100 W
Protection	IP44
Tension nominale (V)	220-240V AC
Type actuel	DC
Type d'installation	Surface

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 17 octobre 2026