

Fiche produit

Interrupteur différentiel TX³ 2P 40A 30mA Type A

Marque: LEGRAND

Référence: LEGRAND 403036



Différentiel 2 pôles pour 230 V et 40 A, avec une sensibilité de 30 mA et détection de courant de fuite de type A. Montage sur rail DIN, capacité de court-circuit de 10 kA et protection IP20.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Interrupteur différentiel 2 pôles conçu pour protéger les personnes contre les contacts directs et indirects et prévenir les risques d'incendie dus aux courants de défaut à la terre. Son fonctionnement repose sur la détection des courants de fuite de type A, garantissant la sécurité électrique dans les installations monophasées.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 2
- Tension nominale : 230 V AC
- Courant assigné : 40 A
- Sensibilité de déclenchement : 30 mA (0,03 A)
- Type de courant de fuite : A
- Fréquence : 50 Hz
- Capacité de coupure des courts-circuits (Icw) : 10 kA
- Résistance aux surintensités : 0,25 kA
- Indice d'impulsion maximal (Uimp) : 4 kV
- Tension d'isolation nominale (Ui) : 250 V
- Méthode de montage : Rail DIN
- Largeur : 2 modules
- Profondeur : 44 mm
- Degré de protection : IP20
- Température de fonctionnement : -25 à 60 °C

- Section de conducteur : 0,75 à 50 mm² (rigide)
- Couleur : Gris (RAL 7035)
- Système de verrouillage par cadenas : Oui

Cet appareil offre une réponse fiable aux défauts d'isolation, conformément aux normes de sécurité pour les installations résidentielles et commerciales. Son design compact facilite l'intégration dans les tableaux électriques standard, permettant une gestion efficace de la protection électrique sans occuper d'espace excessif.

Caractéristiques

Fréquence	50
Courant nominal (A)	40
Sensibilité	30 mA
EAN	3245064030366
Fabricant	LEGRAND
Pas de. des pôles	2P
Protection	IP20
Tension nominale	230
Tension nominale (V)	230

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 29 octobre 2026