

## Fiche produit

## Bloc Vigi 3P 25A 30mA AC Instantané

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO A9Y62325



Bloc Vigi 3P 25A 30mA AC pour installations électriques en réseau AC 50 Hz, avec sensibilité de fuite de terre de 30 mA et déclenchement instantané. Compatible avec la gamme Acti9 iDT40, montage sur rail DIN, connexion par vis, tension nominale d'utilisation 400 V AC.

[Voir le produit en ligne](#)

### Description

Bloc Vigi 3P 25A 30mA AC instantané de la gamme Acti9 iDT40, conçu pour la protection contre les fuites de courant dans les installations électriques triphasées. Installé en sortie du système, il offre une sensibilité de 30 mA avec déclenchement instantané, garantissant une réponse immédiate en cas de défaut d'isolation. Compatible avec la gamme Acti9 iDT40, il se monte sur rail DIN avec fixation par clip pour une installation flexible.

#### Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 3P
- Courant nominal [In] : 25 A
- Tension nominale d'utilisation [Ue] : 400 V AC 50 Hz
- Tension nominale d'isolation [Ui] : 440 V AC 50/60 Hz
- Résistance aux surtensions [Uimp] : 4 kV
- Sensibilité de fuite de terre : 30 mA
- Délai de protection : Instantané
- Classe de protection contre les fuites : Type AC
- Technologie de déclenchement : Indépendante de la tension

### Caractéristiques

|           |       |
|-----------|-------|
| Fréquence | 50 Hz |
|-----------|-------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Courant nominal (A)  | 25            |
| Largeur              | 93 mm         |
| Classe               | AC            |
| Sensibilité          | 30 mA         |
| EAN                  | 3606481383433 |
| Fabricant            | SCHNEIDER     |
| Gamme                | Industrial    |
| Long                 | 99,5 mm       |
| Sans halogène        | Oui           |
| Pas de. des pôles    | 3P            |
| Poids (kg)           | 0.8 kg        |
| Profondeur           | 74 mm         |
| Tension nominale (V) | 400 V         |

---

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 9 octobre 2026