

## Fiche produit

## Bloc Vigi 3P 25A 300mA AC Instantané

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO A9Y63325



Bloc Vigi 3P 25A 300mA AC pour installations électriques en réseau triphasé 400V AC 50Hz. Protection instantanée contre les courants de fuite de type AC avec une sensibilité de 300mA. Technologie de déclenchement indépendante de la tension. Montage sur rail DIN avec connexion par vis. Conforme aux normes EN/IEC 61009-2-1, certification CE et NF.

[Voir le produit en ligne](#)

### Description

Bloc Vigi de la gamme Acti9 iDT40, conçu pour la protection contre les fuites de courant dans les installations électriques triphasées. Installé en sortie, il offre une sensibilité de 300 mA avec déclenchement instantané, garantissant une réponse immédiate en cas de défaut d'isolation. Compatible avec les systèmes de montage sur rail DIN et avec connexion par vis.

#### Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 3P
- Courant nominal [In] : 25 A
- Type de réseau : AC
- Sensibilité de fuite à la terre : 300 mA
- Délai de protection : Instantané
- Classe de protection contre les fuites : Type AC
- Tension nominale d'utilisation [Ue] : 400 V AC 50 Hz
- Tension nominale d'isolation [Ui] : 440 V AC 50/60 Hz
- Résistance aux surtensions [Uimp] : 4 kV
- Technologie de déclenchement : Indépendante de la tension

## Caractéristiques

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Fréquence            | 50 Hz              |
| Courant nominal (A)  | 25                 |
| Classe               | AC                 |
| Sensibilité          | 300 mA             |
| EAN                  | 3606481383457      |
| Fabricant            | SCHNEIDER          |
| Sans halogène        | Oui                |
| Pas de. des pôles    | 3P                 |
| Protection           | IP20               |
| La section du câble  | 10 mm <sup>2</sup> |
| Tension nominale (V) | 400 V              |

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 10 octobre 2026