

Fiche produit

Module TransferPacT extension CAN 24 V

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO TPCDIO15



Module TransferPacT pour extension de bus CAN et alimentation externe 24 V CC, conçu pour une intégration dans des systèmes de signalisation. Prise en charge de la connexion à une HMI externe, avec isolation électrique de 30 V CC, montage en position left-bottom, et borne de connexion à vis pour sections de 0,05 à 2,6 mm².

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Module TransferPacT, conçu comme extension de bus et alimentation externe 24 V CC, permet d'élargir la connectivité dans les systèmes de signalisation via une interface CAN. Utilisé pour connecter des périphériques externes, tels que des HMI, facilitant la communication dans les environnements industriels.

Caractéristiques techniques

- Fonction : Signalisation
- Fonction de signalisation : Extension CAN (connexion à HMI externe) Tension de sortie (24 V)
- Borne de connexion auxiliaire : Borne à serrer vis 0,05...2,6 mm²
- Type de montage : Connexion
- Position de montage : Left-bottom
- Courant d'entrée : 1 A 24 V CC +/- 20 %
- [Ui] Tension nominale d'isolation : 30 V CC
- Couple de serrage : 0,6 N·m +/- 0,1 N·m
- Hauteur : 56,5 mm
- Largeur : 20 mm
- Profondeur : 69 mm
- Protection IP : IP20
- Grade de contamination : 3

- Catégorie d'accessoire/composant : Accessoire de signalisation
- Nombre d'unités dans le paquet 1 : 1
- Nombre d'unités dans le paquet 2 : 20
- Statut de l'offre durable : Produit Green Premium
- Conforme REACH sans SVHC : Oui
- Directive RoHS UE : Conforme
- Sans mercure : Oui
- Réglementation RoHS Chine : X
- Informations sur les exemptions RoHS : Oui

Caractéristiques

Courant nominal (A)	1
Largeur	20 mm
EAN	3606481066053
Fabricant	SCHNEIDER
Long	56,5 mm
Nombre d'éléments	1
Profondeur	69 mm
La section du câble	6 mm²
Tension nominale (V)	24 V
Type actuel	DC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 10 octobre 2026