

Fiche produit

Transformateur de courant 600 A 4 pôles

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO LV432862



Bloc de transformateur de courant et de sortie de tension, 4 pôles, 600 A, précision de classe 0,5, rapport de transformation 600/5 A, tension nominale d'utilisation 530 V AC, fréquence 50/60 Hz, connecteur de câble 2,5 mm², protection IP40, conforme à la directive RoHS UE, sans mercure, conception pour installation dans la gamme ComPact NSX400...630 DC.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Bloc de transformateur de courant et de sortie de tension à 4 pôles, conçu pour une utilisation dans la gamme ComPact NSX400...630 DC, compatible avec la nouvelle génération ComPact NSX630, Compact INSE et Compact NB. Utilisé dans des applications de contrôle, il fournit un signal de courant proportionnel pour la surveillance et la protection.

Caractéristiques techniques

- Nombre de pôles : 4P
- Courant nominal [In] : 600 A
- Rapport de transformation du transformateur : 600/5 A
- Consommation de puissance : 2 VA
- Classe de précision : Classe 0,5
- Tension nominale d'utilisation [Ue] : 530 V
- Type de réseau : AC
- Fréquence du réseau : 50/60 Hz
- Terminal de connexion auxiliaire : Connecteur de câble 2,5 mm²
- Classe de protection contre les chocs électriques : Classe II
- Indice de protection IP : IP40 selon IEC 60529
- Indice de protection IK : IK04 selon IEC 62262
- Statut de durabilité : Produit Green Premium

- Directive RoHS UE : Conforme
- Contient des SVHC au-dessus du seuil (REACH)
- Produit sans mercure
- Exemptions RoHS : Oui
- Réglementation RoHS Chine : Produit hors du champ d'application de RoHS Chine
- DEEE : Doit être éliminé via des systèmes spécifiques en UE

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal (A)	600
EAN	3606480020889
Fabricant	SCHNEIDER
Pas de. des pôles	4P
Protection	IP40
La section du câble	2,5 mm²
Tension nominale (V)	530 V
Type actuel	AC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 12 octobre 2026