

Fiche produit

**Alimentation 18VDC /
1,5A-12VAC / 1,5A
DIN10. FERMAX 4810**

Marque: FERMAX

Référence: FERMAX 4810



Chargeur 18VCC

Fabricant: **Fermax**[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Description

Il est utilisé pour alimenter les différents équipements d'une installation de Fermax.

Construit en matériau auto-extinguible VO.

Inclure un ensemble de bouchons pour protéger les bornes de connexion.

Format rail DIN-10 afin de faciliter son installation à l'intérieur d'une enceinte, de l'équipement électrique, ou il peut être vissé directement sur le mur.

Spécifications

Dimensions DIN 10: 175x 90 x60 mm

Tension d'entrée: 230 Vac

Tension de sortie: 12 Vac + 18 Vdc

Courant de sortie: 1.5 A

Protection d'entrée: fusible PTC et de 2,3 A

Protection des sorties: Limitation de l'électronique de surcharge et de court-circuit

Fréquence d'entrée: 50-60 Hz

A deux voyants de fonctionnement:

- La Led d'alimentation: indique que le chargeur est en marche.
- Led de SURCHARGE allumé: indique courant maximal dépassé (il sera nécessaire de réduire la charge de l'installation, ou ajouter chargeur supplémentaire est un/est).
- Led+SURCHARGE clignotante: indique un court-circuit.

Poids: 0,832 kg

Dimensions du produit emballé: 18x9,5x6,5 cm

EAN 13: 8424299048109

Caractéristiques

EAN	8424299048109
Fabricant	FERMAX

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 13 septembre 2026