

Scheda prodotto

Interruttore magnetotermico 0,1-0,16A

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO GV2ME01



Interruttore motore GV2-ME 0,1-0,16 A 3P 3d sezionatore termomagnetico. Nome abbreviato del dispositivo GV2ME. App per dispositivi motori. Numero di poli: 3P. Tipo di rete AC. Categoria di utilizzo AC-3 secondo IEC 60947-4-1 Categoria A secondo IEC 60947-2. Frequenza di utilizzo nominale: 50/60 Hz secondo IEC 60947-4-1. Potere di interruzione 100 kA Icu a 500 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 100 kA Icu a 230/240 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 100 kA Icu a 400/415 V AC 50/60 Hz secondo IEC 60947-2 100 kA Icu a 440 V AC 50/60 Hz secondo IEC 60947-2 100 kA Icu a 690 V AC 50/60 Hz secondo IEC 60947-2. Potere di interruzione nominale di servizio in cortocircuito [Ics] 100% a 230/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 100% a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 100% a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 100% a 690 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 0947-2 100% a 400/415 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 . Portata sganciatore 0,1...0,16 A. Tecnologia sganciatore magnetotermico. Corrente di intervento magnetico 1,5 A.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	0
Curva	K
EAN	3389110342925
Produttore	Schneider
No. di poli	3P
Riferimento	SCHNEIDER GV2ME01

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 8 ottobre 2026