

Scheda prodotto

Interruttore crepuscolare Orbis Orbilux OB132012

Marca: ORBIS

Riferimento: ORBIS OB132012



Ideale per l'illuminazione di vetrine, porte, segnaletica, insegne al neon, ecc

Sulla superficie di montaggio a parete o su di un organico mediante flange.

Semplice contatto con i potenziali, da 5 a 200 lux.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore crepuscolare Orbis Orbilux OB132012

Interruttore crepuscolare per un funzionamento facile e varie possibilità di installazione.

Il design compatto e il regolamento di fuori del computer.

Il pulsante di Test per verificare le connessioni e il corretto funzionamento delle lampade.

Ritardo di attivazione per evitare acceso o spento indesiderati.

Contatto semplice N/O

Indicatore di funzionamento a LED.

Montaggio: superficie a parete o su palo per mezzo di una flangia.

Tensione di alimentazione: 120 o 230 V ca (± 10), 50-60 Hz

Potere di interruzione: da 16 A 250 V ac

Sensibilità: da 5 a 200 lux

Ritardo di azione:30 secondi

Temperatura di esercizio:da -25 °C a +60 °C

Grado di protezione:IP 55 secondo en 60529

Carichi massimi

Lampade ad incandescenza:3000 W

Fluorescente:1000 VA

Alogene a bassa tensione:2000 VA

Alogeni (230V AC):3000 W

Lampade a basso consumo:400 VA

Lampade led:90 VA

Caratteristiche

EAN	8426709100872
Produttore	Orbis
Protezione	IP55
Tensione nominale (V)	230V
Tipo di installazione	Superficie

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 30 settembre 2026