

Scheda prodotto

**Interruttore automatico
miniatura SCHNEIDER 16A
250VDC 1P 1P**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9N61511



Interruttore automatico miniaturizzato Acti 9 C60H-DC, progettato per corrente continua. Con un polo e un potere di interruzione fino a 20 kA, supporta 16 A a 250 V. Ideale per applicazioni residenziali e piccole applicazioni commerciali. Montaggio su guida DIN.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

L'interruttore automatico miniaturizzato **C60H-DC 16 A 250 Vdc** della gamma **Acti 9** è una soluzione affidabile ed efficiente per la protezione dei circuiti in corrente continua. Progettato per applicazioni che richiedono una corrente superiore a 0,1 A, questo dispositivo è unipolare e ha una corrente nominale di 16 A a 25 °C. La sua tecnologia di sgancio magnetotermico garantisce una risposta rapida a sovraccarichi e cortocircuiti, offrendo un potere di interruzione fino a 20 kA a 110 V e 10 kA a 220 V, in conformità con gli standard HB1 e EN> 50 A.

Il C60H-DC è ideale per ambienti residenziali e piccoli commerciali, con un intervallo di temperatura di esercizio da -25 a 70 °C e una durata meccanica di 20.000 cicli.

Il suo design consente il montaggio fisso su una guida DIN simmetrica da 35 mm ed è compatibile con gli accessori della gamma C60. Inoltre, è dotato di un indicatore di posizione dei contatti e di una segnalazione locale che mostra lo stato on/off.

- Corrente nominale: 16 A a 25 °C
- Numero di poli: 1P
- Potere di interruzione: 10 kA Icu a 220 V CC
- Tensione nominale di esercizio: 250 V CC
- Durata elettrica: 6000 cicli a 250 V CC
- Temperatura ambiente di esercizio: -25...70 °C
- Montaggio: guida DIN simmetrica da 35 mm
- Lucchetto pronto in posizione O
- Classe di contaminazione: 3

- Peso: 0,128 kg

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	16
Curva	C
EAN	3606480424120
Produttore	Schneider
No. di poli	1P
Riferimento	SCHNEIDER A9N61511

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 11 ottobre 2026