

Scheda prodotto

**Interruttore differenziale TX³ 2P
40A 30mA Tipo A**

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 403036



Differenziale a 2 poli per 230 V e 40 A, con sensibilità di 30 mA e rilevamento di correnti di dispersione di tipo A. Montaggio su guida DIN, capacità di cortocircuito di 10 kA e protezione IP20.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore differenziale a 2 poli progettato per proteggere le persone da contatti diretti e indiretti e prevenire rischi di incendio dovuti a correnti di guasto a terra. Il suo funzionamento si basa sul rilevamento di correnti di dispersione di tipo A, garantendo la sicurezza elettrica in installazioni monofase.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 2
- Tensione nominale: 230 V CA
- Corrente assegnata: 40 A
- Sensibilità di scatto: 30 mA (0.03 A)
- Tipo di corrente di dispersione: A
- Frequenza: 50 Hz
- Capacità di interruzione dei cortocircuiti (I_{cn}): 10 kA
- Resistenza alle sovracorrenti: 0.25 kA
- Tensione di impulso massima (U_{imp}): 4 kV
- Tensione nominale di isolamento (U_i): 250 V
- Metodo di montaggio: Guida DIN
- Larghezza: 2 moduli
- Profondità: 44 mm
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: da -25 a 60 °C

- Sezione del conduttore: da 0.75 a 50 mm² (rigido)
- Colore: Grigio (RAL 7035)
- Sistema di blocco con lucchetto: Sì

Questo dispositivo offre una risposta affidabile in caso di guasti di isolamento, rispettando gli standard di sicurezza per installazioni residenziali e commerciali. Il suo design compatto facilita l'integrazione in quadri elettrici standard, consentendo una gestione efficiente della protezione elettrica senza occupare spazio eccessivo.

Caratteristiche

Frequenza	50
Corrente nominale (A)	40
Sensibilità	30 mA
EAN	3245064030366
Produttore	LEGRAND
No. di poli	2P
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale	230
Tensione nominale (V)	230

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 29 ottobre 2026