

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico
1P+N 16A Curva C 2 Moduli**

Marca: LEGRAND

Riferimento: LEGRAND 449926



Interruttore magnetotermico 1P+N con 2 moduli, progettato per proteggere gli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti. Funziona a 230V~ con corrente nominale di 16A e curva di scatto C. Offre una capacità di interruzione di 6 kA secondo EN 60898, tensione di isolamento di 500V e profondità di costruzione di 44 mm.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore magnetotermico a 1 polo + neutro progettato per la protezione degli impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Permette inoltre il controllo e l'isolamento della linea. La sua struttura compatta da 2 moduli facilita l'integrazione in quadri elettrici standard.

Caratteristiche tecniche

- Corrente nominale: 16 A
- Tensione nominale: 230 V CA
- Curva di scatto: C
- Capacità di interruzione: 6 kA secondo EN 60898
- Tensione nominale di isolamento (Ui): 500 V
- Tensione di impulso massima (Uimp): 4 kV
- Frequenza: 50...60 Hz
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -25...70 °C
- Sezione di collegamento: 1.5...25 mm² (multicavità) e 1.5...35 mm² (rigido)
- Interruzione simultanea del neutro: Sì
- Classe di limitazione della corrente: 3
- Livello di inquinamento: 2
- Categoria di sovratensione: 3
- Perdita di potenza: 3.5 W

- Profondità di costruzione: 44 mm
- Installazione a filo: Sì

Questo dispositivo offre una risposta affidabile ai guasti elettrici grazie alla sua curva di scatto C e alla capacità di interruzione di 6 kA. L'interruzione simultanea del neutro garantisce un isolamento sicuro dell'impianto. Il design a 2 moduli ottimizza lo spazio nel quadro senza compromettere la protezione della linea.

Caratteristiche

Tensione di isolamento	500V
Corrente nominale (A)	16
Curva	C
EAN	3414972963442
Produttore	LEGRAND
Lungo	44 mm
Tensione nominale	230

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 25 ottobre 2026